Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-ptz-pelco-na-bosch-16-kamer-p-26487.html



Konwerter protokołu PTZ Pelco na Bosch 16 kamer

Cena brutto	**1 623,64 zł**
Cena netto	**1 320,03 zł**
Numer katalogowy	**29430**
Kod producenta	**CONV-AG Pelco-to-Bos**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

Konwerter jest urz?dzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami Bosch serii G3, G4, GV4 i innych za pomoc? klawiatur, rejestratorów, lub krosownic Video, wykorzystuj?cych protoko? Pelco-D lub Pelco-P. Instalowany jest pomi?dzy urz?dzenia steruj?ce a kamery obrotowe. Przy zainstalowaniu po ?rodku odleg?o?ci pomi?dzy kamer? a sterownikiem, 2-krotnie wyd?u?a d?ugo?? magistrali.

Nowoczesny procesor z wydajnym oprogramowaniem zapewniaj? szybkie przetwarzanie danych i bardzo szybk? reakcj? na sterowanie. Posiada jeden port wej?ciowy dla Pelco i dwa niezale?ne wyj?cia dla kamer Bosch, które mog? by? skonfigurowane jako Biphase lub Bosch OSRD (RS-485). Port Pelco oraz porty Bosch skonfigurowane jako OSRD maj? regulowan? szybko?? transmisji w zakresie 1200baud do 115200baud.

Jest to produkt serii 3, w pe?ni konfigurowany i aktualizowany przez USB za pomoc? oprogramowania Ewimar Upgrader/ Configurator. Umo?liwia to zakup i zmian? oprogramowania na inne, co powoduje, ?e niepotrzebny konwerter niskim kosztem mo?e by? ponownie wykorzystany w innych systemach. Posiada równie? dodatkowe opcje programowe, wprowadzaj?ce zaawansowane mo?liwo?ci t?umaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s? za pomoc? kodów licencyjnych.

G?ówne cechy:

- Obs?uga 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybieranymi adresami dla ka?dej kamery, w zakresie od 1-254.
- Mo?liwo?? zwi?kszenia ilo?ci obs?ugiwanych kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji
- Opcja **Address Shift** , zmieniaj?ca adresy wej?ciowe 1-255 na adresy wyj?ciowe kamer w zakresie 1-do 16383 – licencja opcjonalna
-

Opcja
Zaawansowanej Korekcji Joysticka
indywidualnie dla ka?dej kamery – licencja opcjonalna

- Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.
- Obs?uga programowania i wywo?ywania funkcji PRESET oraz AUX.
- Szeroki zakres wyboru szybko?ci transmisji i wybór typu protoko?u Pelco.
- Definiowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania za pomoc? portu USB i oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator.
- Mo?liwo?? zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie b?dzie ju? wykorzystywany w istniej?cym systemie – wy??cznie koszt oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Kierunek t?umaczenia	Pelco na Bosch (OSRD, Biphase)
Obs?ugiwane kamery	16 (zakres 1-255), 1-16383 przy aktywnej opcji ADDRESS SHIFT
Mo?liwo?? rozszerzenia	Do 99 kamer
Porty Pelco	1 x RS-485
Porty Bosch	2 x RS-485 / Biphase - dowolnie konfigurowalne
Protoko?y Pelco	Pelco-D, Pelco-P
Szybko?? transmisji	1200 baud - 115200baud
Zasilanie	9-24V AC/DC
Pobór pr?du	120mA @ 12VDC

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Z??cza	Wyjmowane
USB	Typ B
Opcje dodatkowe	Zmiana adresów Zaawansowana korekcja joysticka
Wymiary	87 x 28 x 51 (mm)
Ochrona przeciwprzepi?ciowa	600W na ka?dy port