Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:13

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/konwerter-protokolu-samsung-na-teb-kalatel-p-26498.html



Konwerter protokołu Samsung na TEB Kalatel

Cena brutto	**1 795,85 zł**
Cena netto	**1 460,04 zł**
Numer katalogowy	**29441**
Kod producenta	**CONV-BG MX Samsung-t**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

Konwerter jest urz?dzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do sterowania kamerami obrotowymi TEB, za pomoc? klawiatury Samsung SCP-6000 lub kompatybilnej z wykorzystaniem protoko?u Samsung-E i Samsung-T. Funkcje klawiatury SCP-6000 wykorzystywane s? do jednoczesnego sterowania ruchem obrotowym i ruchem wzd?u?nym kamer szynowych oraz umo?liwia sterowanie krosownic? Kalatel za pomoc? RS-232 lub przez oryginalny transkoder TEB. Sterowanie krosownic? odbywa si? z klawiatury w trybie MX (Matrix) w zakresie wyboru poszczególnych kamer na monitorach oraz sterowanie ruchem kamer.

Konwerter jest urz?dzeniem, pod??czanym do sieci TEB jako jedna z klawiatur, lecz nie wymaga ?adnego ustawiania adresów klawiatur. Mo?e by? pod??czony w dowolnym miejscu sieci klawiatur - na pocz?tku, pomi?dzy klawiaturami lub na ko?cu i odbiera? komendy za pomoc? portu RS-485 lub portu TEB-In (magistrala w?asna). Wyj?cia TEB (TEB-Out, PORT2 RS485) przesy?aj? dane z istniej?cych klawiatur TEB, wstawiaj?c w odpowiednie miejsce komendy odbierane z klawiatury SCP-6000.

Oprogramowanie konwertera zosta?o napisane zgodnie z zasadami multitaskingu z progresywnym kopiowaniem fragmentów pakietów danych, dzi?ki czemu tworzy wydajn? konfiguracj? z bardzo szybk? reakcj? na sterowanie. Konwerter wyposa?ono w 2 porty RS-485 i magistral? napi?ciow? dla klawiatury i kamer TEB (wej?cie / wyj?cie) oraz port wyj?ciowy, dedykowany RS-485 dla klawiatury Samsung. Dodatkowo wbudowany port RS-232 s?u?y do bezpo?redniego pod??czenia krosownicy Kalatel.

Jest to produkt serii 3, w pe?ni programowany i aktualizowany przez USB za pomoc? oprogramowania Ewimar Upgrader/ Configurator. Umo?liwia to zakup i zmian? oprogramowania na inny model, która powoduje ?e zmieniany jest model konwertera na inny. Posiada równie? dodatkowe opcje programowe, wprowadzaj?ce zaawansowane mo?liwo?ci t?umaczenia w czasie rzeczywistym - aktywowane s? za pomoc? kodów licencyjnych.

G?ówne cechy:

- Obs?uga 16 kamer przez jeden konwerter z indywidualnie wybieranymi adresami dla ka?dej kamery, w zakresie od 1-254.
-

Sterowanie krosownic? Kalatel bez ograniczeń ilo?ci kamer

- Mo?liwo?? zwi?kszenia obs?ugi ilo?ci kamer przez konwerter do 99, przez zakup dodatkowych licencji
- Funkcja zmiany adresów wyj?ciowych kamer (ADDRESS SHIFT) – licencja opcjonalna
- Zaawansowana funkcja korekcji krzywej joysticka indywidualnie dla ka?dej kamery – licencja opcjonalna
- Jednoczesne przetwarzanie wielu komend ruchu: Pan, Tilt, Zoom, Iris, Focus.
- Obs?uga specyficznych funkcji za pomoc? SET PRESET i RUN PRESET.
- Wyd?u?enie magistrali RS-485 oraz TEB przez retransmisj? danych z wej?? na wyj?cia.
- Szeroki zakres wyboru szybko?ci transmisji i wybór typu protoko?u Samsung.
- Mo?liwo?? sterowania ruchem kamery szynowej za pomoc? przycisków IRIS i FOCUS
- Definiowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania za pomoc? portu USB i oprogramowania Ewimar Firmware Upgrader / Configurator.
- Mo?liwo?? zmiany oprogramowania na inne, gdy konwerter nie b?dzie ju? wykorzystywany w istniej?cym systemie – wy??cznie koszt oprogramowania.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Kierunek t?umaczenia	Samsung na TEB
Obs?ugiwane kamery	16 (zakres 1-255)
Mo?liwo?? rozszerzenia	Do 99 kamer

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Porty TEB	2 x RS-485, TEB-In, TEB-Out
Porty Pelco	1 x RS-485
Protoko?y Pelco	Samsung-E, Samsung-T
Sterowanie krosownic?	RS-232, magistrala TEB
Szybko?? transmisji	1200 baud - 115200baud
Zasilanie	12VDC
Pobór pr?du	120mA
Z??cza	Wyjmowane
USB	Typ B
Opcje dodatkowe	Zmiana adresów Zaawansowana korekcja joysticka
Wymiary	83 x 106 x 32 (mm)
Ochrona przeciwprzepi?ciowa	600W na ka?dy port