

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-pros-kit-mt-1707-true-rms-p-17670.html>



## Miernik cyfrowy Pro's Kit MT-1707 True RMS

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>270,60 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>220,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>19352</b>      |
| Producent        | <b>Pro's Kit</b>  |

### Opis produktu

|  |  |
|--|--|
| Napięcie maksymalne pomiędzy gniazdem, a uziemieniem | 1000V CAT.III, 600V CAT.IV   |
| Zasilanie  | 6V, 4 baterie alkaliczne LR6 AA  |
| Wyświetlacz  | LCD 6000   |
| Wybór zakresu  | ręcznie przy pomiarze napięcia, prądu, rezystancji<br>automatycznie przy pomiarze pojemności i temperatury   |
| Wskaźnik przekroczenia zakresu                       | 0L   |
| Wskaźnik polaryzacji                                 | ■ dla ujemnej polaryzacji  |
| Wskaźnik rozładowania baterii                        | na wyświetlaczu  |
| Bezpieczniki   | µA, mA: 600mA/1000V 6,3x30mm ceramiczny<br>10A: 10A/1000V 6,3x30mm ceramiczny  |
| Temperatura pracy                                    | 0°C ~ 40°C   |
| Temperatura przechowywania                           | -10°C ~ 60°C   |
| Wymiary  | 192 x 89 x 55mm  |
| Waga   | 340g wraz z baterią  |
| Pomiar następujących wielkości                       | - napięcie AC (40Hz-1kHz) - 6V-750V<br>- napięcie DC - 600mV- 1000V<br>- prąd AC (40Hz-1kHz) - 60µA-10A<br>- prąd DC - 60µA-10A<br>- rezystancja - 600Ω-60MΩ<br>- pojemność - 6nF-100mF<br>- częstotliwość - 10Hz-10MHz<br>- temperatura - -20°C - +1000°C |
| Dodatkowe funkcje                                    | - True RMS<br>- funkcja zatrzymania pomiaru - HOLD<br>- pomiar diody lub ciągłości obwodu<br>- automatyczny wyłącznik zasilania  |

- bezkontaktowy detektor napięcia
- funkcja latarki
- sygnał dźwiękowy
- podświetlenie wyświetlacza