Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 04:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-poziomu-sygnalu-hd-combo-pcm-1200-p-11387.html



Miernik poziomu sygnału HD Combo PCM-1200

Cena brutto	**699,98 zł**
Cena netto	**569,09 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12184**
Producent	**Digitsat**

Opis produktu

Wysokiej jakości kieszonkowy miernik HD Combo, Digitsat PCM-1200. Miernik służy do pomiaru sygnału naziemnego, satelitarnego i kablowego - DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C. Digitsat PCM-1200 Combo to poręczne narzędzie, idealne do szybkiego i dokładnego wyszukiwania sygnału satelitarnego. Miernik posiada wbudowany kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,3 cala (6 cm), który ułatwia pracę przy słabym oświetleniu. Dzięki przejrzystej strukturze menu wykonywanie pomiarów jest bardzo proste. Wbudowany akumulator zasilający zapewnia czas ciągłej pracy do 3 godzin. W zestawie znajduje się pokrowiec chroniący urządzenie przed warunkami atmosferycznymi.
Cechy:
- **2,3 " (6 cm) kolorowy wyświetlacz TFT LCD**
- Pomiar DVB- S / -S2 / -T / -T2 / -C
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Unicable ready
- DVB-S Zakres częstotliwości : 950 - 2150 MHz
- DVB-S Napięcie LNB : 13/18 V , max . 500 mA
- **Poziom wejścia DVB-S : min . 35 dBµV**
- Poziom wyjściowy DVB-S : max . 90 dBµV
- Zakres DVB-T / -C Częstotliwość: 44 MHz ~ 870 MHz
- Rezystancja wejściowa : 75 Ω
- **Obliczanie obrotu i pochylenia kąta anteny**
- **Wyświetlanie dBµV / CNR / BER siłę / sygnału i jakość**
- RF Zakres poziom wejściowy : 30 dBµV ~ 100 dBµV
- **Poziom wejścia RF Dokładność : +/- 2dB**
- SNR : 20 ~ 40 dB dB +/- 2 dB
- BER : 1.0 E -3 ~ 1.0 E -9
- Rezystancja wejściowa : 75 Ω
- Analiza widma i konstelacji
- Wbudowane głośniki
- Akumulator Li-Ion (7,4 V / 1400 mA / h) do 3 godzin - operacyjny / 3 godz - czas ładowania
- Mini USB (Aktualizacja listy kanałów telewizji satelitarnej / Aktualizacje oprogramowania sprzętowego)
- Menu w językach : polski, niemiecki , angielski
- **Zasilanie przedwzmacniaczy antenowych 5V i 12V**
Wejścia:
- Mini USB (Aktualizacja listy kanałów telewizji satelitarnej i / Aktualizacje oprogramowania sprzętowego)
- wejścia LNB i ANT
- Zasilanie DC (AC 100 - 240 V / DC 12 V @ 1 A)
W zestawie:
- Digitsat PCM-1200 combo
- Zasilacze: 12 V samochodowy i 230V
- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Etui + pasek