Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikser-audio-mxr-80-p-29495.html



Mikser audio MXR-80

Cena brutto	**1 652,21 zł**
Cena netto	**1 343,26 zł**
Numer katalogowy	**32720**
Kod producenta	**MXR-80**
Producent	**Brak**

Opis produktu

8-kanałowy mikser audio z wbudowanym odtwarzaczem MP3 oraz odbiornikiem Bluetooth.

- Wbudowany interfejs USB audio (wykrywany jako zewnętrzna karta dźwiękowa)
- Port USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie)
- 6 kanałów wejściowych mono, z regulacją wzmocnienia, 3-punktowym korektorem i regulatorem panoramy
- 1 kanał wejściowy stereo, z 3-punktowym korektorem i regulatorem balansu
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz odbiornikiem Bluetooth
- Regulowany efekt delay DSP
- Regulowane wyjście FX send oraz Aux return
- Podłączenie nagrywania/odtwarzania
- 5-punktowy korektor graficzny stereo
- Zasilanie phantom +48V, wyłączane
-

Odsłuch PFL (pre-fader) dla kanałów wejściowych stereo przez regulowane wyjście słuchawkowe

- Diodowy wskaźnik poziomu stereo

Kanały wejściowe	8
Ilość wejść mix/mono	6
Ilość wejść stereo	1
Wejście mikrofonowe	2.2 mV, sym. 8 x XLR
Wejście liniowe	50 mV (stereo), 1 x 6.3 mm L/R 30 mV (mono), 8 x 6.3 mm
Tape (odtwarzanie)	290 mV, 1 x RCA L/R
Wejście aux	420 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wyjście master	880 mV, sym. 1 x XLR L/R 880 mV, 1 x 6.3 mm L/R
Wysyłka efektu	9 V, 1 x 6.3 mm
Tape	400 mV, 1 x RCA L/R
Słuchawki	≥ 8 Ω, 1 x 6.3 mm
USB	tak
Bluetooth	tak
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	< 0.03 %
Stosunek S/N	> 82 dB(A)

Korektor basy	±15 dB/80 Hz
Korektor średnie	±15 dB/2.5 kHz
Korektor wysokie	±15 dB/12 kHz
Korektor graficzny	5-punktowy equalizer
Zasilanie phantom	+48 V
Zasilanie	˜ 230 V/50 Hz/25 VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	25 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	382 x 53 x 340 mm
Szerokość	382 mm
Wysokość	53 mm
Głębokość	340 mm
Waga	3.4 kg
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.43 x 0.41 x 0.09 m
Waga brutto	3.89 kg
Waga netto	3.42 kg