Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-przekaznikowy-dodatk-wejsc-i-wyjsc-cdn-io-p-14888.html



Moduł przekaźnikowy dodatk. wejść i wyjść CDN-I/O

Cena brutto	**195,57 zł**
Cena netto	**159,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16208**
Producent	**ACO A**

Opis produktu

Dane techniczne

Index	CDN-I/O
Opis	Moduł rozszerzeń do sterowania automatyką domową i urządzeniami zewnętrznymi
Wymiary (mm)	70,5x71x19,5
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Max. ilość abonentów	255
Typ instalacji	-
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,14W
Zasilanie	Z centrali/panelu (15V DC / 80mA)
Wyjścia	Złącza śrubowe ARK: - 2 x NO/NC przekaźnikowe, max. 2A,30VDC - 1 x złącze EXTMOD (podłączenie centrali/panelu)
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: - 2 x zwierne (NO)
Cechy	Każde wejście i wyjście można niezależnie programować: - rodzaj funkcji - czas zadziałania wyjścia Funkcje wejść: - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu (podłączonego do centrali/panelu) - dzwonienie do wybranego lokalu Funkcje wyjść: - załączenie wyjścia po zwarciu styków wejścia - załączenie wyjścia równocześnie z zadziałaniem elektrozaczepu (podłączonego do centrali/panelu) - załączenie wyjścia po naciśnięciu klawisza F2 w odbiorniku lub po wprowadzeniu czterocyfrowego kodu lokalu poprzedzonego podwójnym kluczykiem - załączenie wyjścia bez aktywnego połączenia - załączenie wyjścia po naciśnięciu dowolnego klawisza na centrali/panelu lub wybranym dodatkowym module Przykładowe zastosowanie: - umożliwia sterowanie automatyką domową: np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - umożliwia zapalenie światła po naciśnięciu dowolnego przycisku na klawiaturze centrali/panelu (lub automatycznie przy otwieraniu drzwi). - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDN, Inspiro oraz Familio P/PV