Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-rozszerzen-pro-i-o-60-pro-p-28130.html



Moduł rozszerzeń PRO I/O-60 PRO

Cena brutto	**183,27 zł**
Cena netto	**149,00 zł**
Numer katalogowy	**31264**
Kod producenta	**PRO I/O-60**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Index

PRO I/O-60 (G3)

Opis

Moduł przekaźnika dla paneli COMO do sterowania drugą bramą, automatyką domową i urządzeniami zewnętrznymi: dodatkowa sygnalizacja, otwieranie – montowany do puszki elektrycznej Ø60 mm

Wymiary (mm)

50x50x20

Wykonanie

Bez obudowy

Typ instalacji

– Cyfrowy system PRO, skrętka cat. 5e lub 6
– Cyfrowy system PRO-A: 2-żyły

Pobór mocy w trybie czuwania

~0,6W

Zasilanie

15VDC / 40mA

Wyjścia

3 x złącza śrubowe (wyjście przekaźnikowe):
– styki przekaźnika NO/N/NC , max. 5A, 24VDC

Wejścia

3 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO):
– podłączenie sygnału audio: „LINE”
– podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
2 x złącze śrubowe (wejście NO)
– podłączenie przyciski zwiernego, np. przycisk dzwonkowy

Cechy

–
Za??czenie wyj?cia na 2a nast?pi:
1. po nac?ni?ciu klawisza F2 w odbiorniku
2. po wybraniu kodu w panelu poprzedzonego podwójnym nac?ni?ciem klawisza „kluczyk”
3. po przy?o?eniu breloka zbli?eniowego ACC poprzedzonego nac?ni?ciem klawisza „kluczyk”
(czas za??czenia wyj?cia mo?e by? modyfikowany za pomoc? programu komputerowego i opcjonalnego interfejs komputerowy PRO-USB)
– wyj?cia przeka?nikowe mo?e przyczwa? w trybie monostabilnym (chwilowym, zgodnie z ustawionym czasem) lub bistabilnym (ka?dorazowe wywo?anie za??czenia przeka?nika zmienia jego stan na przeciwny – z ON na OFF i na odwrót)
– otwieranie drzwi w dowolnym momencie (bez konieczno?ci odbierania rozmowy)
– automatyczne otwieranie drzwi podczas dzwonienia (mo?liwo?? zdalnego aktywowania tej opcji za pomoc? np. zegara)
– mo?liwo?? pod??czenia w lokalu dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego sygnalizuj?cego dzwonienie
– mo?liwa jest samodzielna praca modu?u bez odbiornika oraz rozwi±zaj?a z odbiornikiem
– funkcja za??czenia wyj?cia podczas ka?dorazowego otwierania drzwi w panelu (czas za??czenia wyj?cia jest zgodny z czasem otwierania ustawianym w panelu (nie dotyczy otwierania z wej?cia INPUT panelu)
– funkcj? zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi. elektrozaczep pod??czony do modu?u, a panel za??cza zdalnie otwieranie poprzez magistral? systemu (w takim przypadku elektrozaczep nie jest pod??czany bezpo?rednio do panelu)
– realizowane funkcje wybierane s? przez??czmikami na module
– za??czenie wyj?cia przeka?nikowego i realizcja na wej?cie zwiernie mo?e by? przypisane do kontentego adresu odbiornika lub do wszystkich odbiorników (niezale?nie od adresu)
– ste?uj±c adresy odbiorników: 31 adresów (programowany przez??czmikami na module) lub 1023 adresów (programowanych z komputera za pomoc? opcjonalnego interfejsu PRO-USB)
– wyszukiwanie wszystkich urz±dzeñ we wszystkimi adresami w systemie
– funkcje przeka?nika wyj?ciowego ograniczone w zale?no?ci od adresu interkomowego odbiornika (sa opcja mo?e by? modyfikowany tylko za pomoc? programu komputerowego i opcjonalnego interfejs komputerowy PRO-USB)
– kompatybilny z ca?ym systemem PRO
Przyk?adowe zastosowanie:
– automatyka domowa: sterowanie urz?dzeniami zewn?trznymi np. o?wietleniem, roletami
– sterowanie drug? bramk? np. bram? wjazdow?, furtk±
– jako dzwonek do drzwi
– jako dzwonek przy wej?ciu w którym nie ma panelu zewn?trznego
– dodatkowa sygnalizacja dzwonienia
– dodatkowe r?czne/automatyczne otwieranie drzwi
– ró?ne zastosowanie w lokalach osób niepe?nosprawnych
– uruchomienie przeka?nika podczas otwierania drzwi w systemie PRO (nie dotyczy otwierania z wej?cia INPUT panelu) – funkcja ofa?ugiwana przez panele FAM-PRO w wersji oprogramowania od v1.1.5 lub dla paneli serii COMO niezale?nie od wersji oprogramowania

Pozostałe funkcje związane z 3 generacją modułu:
– programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
– kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
– indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
– wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
– indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
– możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
– jedno oprogramowanie do obsługo wszystkich urządzań: PRO 3 Manager