

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-wejsc-wyjsc-do-sterowania-automatyka-pro-io-p-14889.html>



Moduł wejść wyjść do sterowania automatyką PRO I/O

Cena brutto	220,17 zł
Cena netto	179,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16209
Producent	ACO B

Opis produktu

Dane techniczne	
Opis	PRO I/O Moduł rozszerzeń do sterowania automatyką domową i urządzeniami zewnętrznymi
Wymiary (mm)	70,5x71x19,5
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Max. ilość abonentów	3
Wn instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa + zasilanie
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,14W
Zasilanie	15VDC ±5%, 35 mA
Wyjścia	Złącza śrubowe ARK: - NO/NC przełącznikowe, max. 5A, 24VDC 1 x gniazdo RJ45 do opcjonalnego wpięcia w magistrale
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: - zwierne (NO) - podłączenie linii systemu PRO - podłączenie zasilania 1 x gniazdo RJ45 do opcjonalnego wpięcia w magistrale
Cechy	- Załączenie wyjścia na 1s po naciśnięciu klawisza F2 w odbiorniku lub po wprowadzeniu czterocyfrowego kodu lokalu poprzedzonego podwójnym kluczykiem - posiada przełączne styki przełącznika pracującego w trybie monostabilnym lub bistabilnym - otwieranie drzwi w dowolnym momencie (bez aktywnego połączenia) za pomocą zewnętrznego przycisku - automatyczne otwieranie drzwi podczas dzwonienia (możliwość zdalnego aktywowania tej opcji za pomocą np. modułu zegara) - możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie - możliwa jest samodzielna praca modułu bez odbiornika oraz równoległa z odbiornikiem - adresowanie modułu analogicznie jak odbiorników dedykowanych do systemu PRO (0 - 3 gdzie 0 = dowolny adres) do ustawienia dla jakiego adresu ma realizować powyższe funkcje (Ich funkcjonalność może być dodatkowo ograniczona w zależności od ustawionego adresu interkomowego) - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO Przykładowe zastosowanie: - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - funkcja dzwonka do drzwi - stosowany w lokalach jako udogodnienie dla osób niepełnosprawnych - dodatkowa sygnalizacja dzwonienia - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi podczas dzwonienia, bez konieczności odbierania rozmowy - uruchomienie przełącznika podczas otwierania drzwi w systemie PRO (nie dotyczy otwierania z wejścia INPUT panelu) - funkcja obsługiwana w wersji oprogramowania modułu od v2.1 oraz panelu w wersji od v1.1.5