Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-wyniesiony-smartletuseelcd-p-4609.html



Moduł wyniesiony SmartLetUSee/LCD

Cena brutto	**2 286,57 zł**
Cena netto	**1 859,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**04793**
Producent	**Inim PPOŻ**

Opis produktu

Terminal wyniesiony SmartLetUSee/LCD powiela wszystkie dane centrali i pozwala użytkownikom na dostęp i kontrolowanie systemu zgodnie z ich poziomami dostępu. Wyposażony jest w klawiaturę, wyświetlacz i klawisze szybkiego dostępu. Idealnie nadaje się do montażu w odległych miejscach, w których to informacje o stanie systemu i jego ręczne sterowanie są wymagane. Do szyny RS485, która znajduje się w centrali, można dołączyć do 4 terminali wyniesionych, które mogą znajdować się do 1000m od centrali. Terminal posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

SmartLetUSee/LCD - jest wyposażone w wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne oraz klawiaturę z przyciskami wyświetlaczy, może współpracować z centralami sygnalizacji pożaru INIM:

- model SmartLetUsee/LCD - • SmartLoop, • SmartLight, • SmartLine;

- model SmartLetUsee/LCD-Lite - • SmartLight, • SmartLine.

W połączeniu z centralną SmartLoop powiela wszystkie funkcje panelu przedniego, umożliwia także operacje programowania i testowania.

W połączeniu z centralami SmartLight lub SmartLine wyświetla aktywnych zdarzenia i pozwala na realizację wybranych operacji dozwolonych z drugiego poziomu dostępu (reset, wyciszanie itp..).

Urządzenia umieszcza się w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie możliwości sterowania i dostępu do wyświetlanych komunikatów centrali ppoż, ogólnie w dowolnym punkcie dostępu do budynku chronionego przez system ppoż. Połączenie centrali z urządzeniem odbywa się za pomocą kabla 4-żyłowego kabla ekranowanego, który zapewnia ponadto doprowadzenie zasilania 24VDC, maksymalna długość tego przewodu wynosi 1000m.

WARUNKI TECHNICZNE ZASTOSOWANIA WYROBU

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych o małym zapyleniu w zakresie temperatur od -5°C do +40°C i wilgotności powietrza do 80 % przy +40°C. Elementy urządzenia wrażliwe są na ciepło. Maksymalna temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których pracuje urządzenie nie powinna przekraczać +40°C . Przyłącze urządzenia do centrali sygnalizacji pożarowej powinno być wykonane przewodami o wymaganej odporności na oddziaływanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczone przy przejściach przez granice stref pożarowych. Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz odgromowej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań.

SPECYFIKACJA

Parametr	**Wartość**
Wymiary gabarytowe L x H x G	193 x 367 x 60 mm
Stopień ochrony obudowy	IP 30
Zakres temperatur pracy	-5°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotność względna pracy	80 % przy +40°C
Zakres temperatur transportu	-10°C do +55°C
Napięcie zasilania	18 ÷ 30 VDC

Maksymalny pobór prądu	40 mA
Zasilanie główne	27,6 VDC z CSP
Zasilanie awaryjne	brak
Rodzaj uruchomiania	uruchamiany bezpośrednio
Współpraca z CSP	SmartLetUSee/LCD
	SmartLoop2080/G
	SmartLoop2080/P
	SmartLoop2080/S
	SmartLoop1010/P
	SmartLoop1010/G
	SmartLoop1010/S
	SmartLight/G
	SmartLight/S
	SmartLine020-2
	SmartLine020-4
	SmartLine036
Liczba terminali współpracujących z centralą	1...8 dla SmartLoop
	1...4 dla SmartLine, SmartLight

Nie wolno palić, ani wyrzucać zużytych urządzeń elektronicznych wraz z innymi odpadkami - pierwiastki i substancje chemiczne w nich zawarte są wysoce szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przepisy o ochronie środowiska nakazują przekazanie ich do specjalnych punktów przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny