

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modulator-telewizyjny-av-axing-avm-1-03-p-25480.html>

Modulator telewizyjny AV Axing AVM 1-03



Cena brutto	137,35 zł
Cena netto	111,67 zł
Numer katalogowy	28264
Producent	Brak

Opis produktu

Modulator Axing AVM 1-03 to urządzenie służące do zamiany sygnału Audio/Video niskiej częstotliwości pochodzącego z wyjścia SCART-EURO lub RCA-chinch na sygnał wysokiej częstotliwości (175-862Mhz, kanały 5-69) i przesłania go poprzez kabel antenowy bezpośrednio do odbiornika telewizyjnego lub do instalacji telewizyjnej.

Modulator Axing AVM 1-03 jest urządzeniem dwuwstęgowym, wysokiej klasy, który nadaje się to instalacji zbiorczych dzięki wysokiej czystości widma. Urządzenie pracuje w standardzie B/G, w zakresie kanałów 5-12, S11-S41, 21-69, z poziomem wyjściowym 70dBuV. Urządzenie posiada ekranowaną metalową obudowę, co zabezpiecza sygnał przed wpływem zakłóceń zewnętrznych.

Modulator posiada wejścia sygnału typu RCA-chinch i wyjście na kabel antenowy typu F (nakręcane). Jeżeli urządzenie, które ma być podłączone do modulatora nie posiada wyjść typu RCA (chinch), a posiada wyjście SCART - EURO należy zastosować przewód SCART-RCA(chinch) - mono.

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości MHz 175...862
Zakres kanałów 5...12, S11...41, 21...69
Zafalowanie charakterystyki dB +/-1
Poziom wyjściowy dBuV 70
Impedancja wyjściowa 75 Ω
Impedancja wejścia wideo 75 Ω
Impedancja wejściowa audio 10 k-Ω
Napięcie wejściowe sygnału wideo VSS 1
Napięcie wejściowe sygnału audio VSS 1
Zasilnie 230V/~ /50Hz 9V= /300mA
Wymiary 105 × 91 × 36 mm

Wejścia/wyjścia:

Złącze wyjściowe typu F - gniazdo
Wejście wideo RCA(chinch) - gniazdo
Wejście audio RCA(chinch) - gniazdo
Gniazdo zasilania

W zestawie:

modulator Axing AVM 1-03
zasilacz 9V