

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-led-32-philips-bdl-3220ql-p-4207.html>

Monitor LED 32" Philips BDL-3220QL



Cena brutto **2 361,60 zł**

Cena netto **1 920,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **04378**

Opis produktu

Długość przekątnej ekranu (cm)	80 cm
Długość przekątnej ekranu (cale)	31,5 cali
Rozdzielczość panelu	1920 x 1080 pikseli
Optymalna rozdzielczość	1920 x 1080 przy 60 Hz
Jasność	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Czas reakcji (typowy)	6,5 ms
Format obrazu	16:9
Kąt widzenia (poziomy)	178 stopnie
Kąt widzenia (pionowy)	178 stopnie
Rozmiar plamki	0,12125 x 0,36375 mm
Kolory wyświetlacza	16,7 mln
Powłoka na powierzchni ekranu	Powłoka przeciwoodblaskowa
Funkcje poprawy obrazu	Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Kompensacja ruchu bez przepłotu, Skanowanie progresywne, 3D MA bez przepłotu, Dynamiczna poprawa kontrastu
Formaty komputerowe	640 X 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 X 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
Formaty wideo	480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz
Wejście wideo	DVI-D, HDMI, VGA (analogowe D-Sub), USB, Komponentowe (RCA), Kompozytowe (RCA)
Wejście audio	Gniazdo 3,5 mm, Audio L/P (RCA)
Wyjście audio	SPDIF, Audio L/P (RCA)
Zdalne sterowanie	RJ45, RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm, IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
Funkcje ochrony ekranu	Przesunięcie pikseli, niska jasność
Kontrola klawiatury	Ukryta
Sterowanie przez sieć	RS232
Pętla sygnału	RS232
Szerokość urządzenia	745,0 mm
Wysokość urządzenia	439,5 mm
Głębokość urządzenia	39,8 mm
Szerokość osłony	19 mm
Waga produktu	6,5 kg
Mocowanie zgodne ze standardem VESA	200 x 100 mm
Szerokość pudełka	821,0 mm
Wysokość pudełka	557,0 mm
Głębokość pudełka	119,0 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,0 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	Od 0 do 40 °C
Wilgotność względna	Od 5 do 90 %
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)	60 000 godzin
Pobór mocy (tryb włączenia)	36 W (test EnergyStar 6.0)



Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Wbudowane głośniki	2 x 10 W RMS
Aksesoria w zestawie	Przewód zasilający sieciowy, Przewód RS232, Przewód VGA, Pilot zdalnego sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterowania, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM, Skrócona instrukcja obsługi
Odtwarzanie wideo przez złącze USB	3G2, 3 GP, ASF, ASX, AVI, DAT, DivX, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB	BMP, GIF, JPEG, JPG
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB	AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA