Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-5-24-koncowy-ms-0524e-spacetronik-p-27352.html

Multiswitch 5/24 końcowy MS-0524E Spacetronik

Cena brutto	**477,07 zł**
Cena netto	**387,86 zł**
Numer katalogowy	**30374**
Kod producenta	**23064**
Kod EAN	**5903031033489**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Multiswitch końcowy 5/24 Spacetronik E-Series MS-0524E

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej DVB-S2 i naziemnej DVB-T/T2. Urządzenie umożliwia dystrybucję sygnału satelitarno-naziemnego i podłączenie do **24 gniazd** abonenckich RTV-SAT, tunerów satelitarnych, tunerów DVB-T itd...

Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału, jaki będzie przekazywany do tunerów. W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m lub anteny telewizji naziemnej. Rozdzielenie sygnału satelitarnego i naziemnego wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonenckich końcowych. Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza, dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia

Przy montażu urządzenia należy uwzględnić istniejące warunki instalacyjne dotyczące zasilania:

- lokalizacji z dala od wpływu warunków atmosferycznych
- zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych
- odpowiedniej wentylacji

Schemat instalacji

Instalacja multiswitcha Spacetronik wersji Eco jest banalnie prosta. Po lewej stronie multiswitcha możemy znaleźć 4 wejścia sygnału satelitarnego orz 1 wejście Terriestal. Po prawej stronie znajduje się gniazdo wejściowe zasilania. Pozostałe elementy to wyjścia sygnału zsumowanego - SAT + DVB-T/T2

Co można podłączyć do multiswitch'a?

- jedno wejście sygnału z konwertera SAT Quattro
- jedno wejście sygnału naziemnego DVB-T/T2
- 24 wyjścia sygnału zsumowanego SAT+DVB-T/T2

Specyfikacja techniczna multiswitcha 5/24

Liczba wejść: 4 SAT, 1 TER
Liczba wyjść: 24
Złącza: F żeńskie
Zakres częstotliwości SAT: 950-2150MHz
Zakres częstotliwości TER: 47-694MHz
Zysk SAT: 0 do 5dB
Zysk TER: 2 do 6dB

Izolacja TER do SAT: 30dB
Izolacja SAT do TER: 28dB
Izolacja separacji polaryzacji H/V: 25dB
Izolacja out - out TER: 22dB
Izolacja out - out SAT: 35dB
Tłumienie odbić SAT wejście: 10dB
Tłumienie odbić SAT wyjście: 7dB
Tłumienie odbić TER wejście: 10dB
Tłumienie odbić TER wyjście: 8dB
Poziom wyjściowy SAT(IMD3 - 35dB): 100dBµV
Poziom wyjściowy TER(IMD3 - 60dB): 83dBµV
Impedancja wejścia / wyjścia: 75Ohm
Zasilanie: max. 18V

- Ilość wyjść

  24

- Ilość wejść

  5x (1SAT + DVB-T)

- Zasilanie

  Zasilacz zewnętrzny

- Gwarancja

  2 lata

- Kolejność kaskady

  Multiswitch końcowy

- Cechy dodatkowe

  Regulacja tłumienia sygnału DVB-T/T2