Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-terra-mv-508-5-8-z-regulacja-wzmocnien-p-24971.html



Multiswitch Terra MV-508 5/8 z regulacją wzmocnien

Cena brutto	**483,69 zł**
Cena netto	**393,24 zł**
Numer katalogowy	**27644**
Kod producenta	**Lx 5108al**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Multiswitche serii MV zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający pracę w średnich i dużych zbiorczych instalacjach telewizyjnych RTV+SAT. Mogą być również stosowane w mniejszych instalacjach domowych.

Multiswitch MV-508 posiada aktywny (wzmacniany) tor telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Regulacja poziomu sygnału dla każdego z torów satelitarnych oraz DVB-T odbywa się za pomocą dedykowanych przełączników. Taki sposób konfiguracji zapewnia większą stabilność ustawionych parametrów w stosunku do rozwiązań tradycyjnych, bazujących na potencjometrach.

Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia. Wysoki poziom sygnału wyjściowego, wbudowana prekorekcja charakterystyki tłumienia przewodów koncentrycznych oraz stopniowanie tłumienia na wyjściach multiswitcha umożliwia budowanie dużych instalacji, w których długość przyłączy abonenckich sięgać może nawet 80m.

Zasilanie multiswitcha zrealizować można poprzez zastosowanie wzmacniacza magistrali SA-51 lub z podłączonego lokalnie zasilacza . Z jednego źródła możliwe jest zasilanie większej liczby urządzeń (maksymalny pobór prądu przez multiswitch 100mA).

Cechy wyróżniające

- multiswitch radialny
- wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla
- grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego
- separacja pomiędzy wejściami większa niż 30 dB
- aktywny tor sygnału naziemnego
- odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - klasa A

Polecane artykuły z Biblioteki:

Projektowanie zbiorczych instalacji RTV/SAT w programie SatNet firmy TERRA

Profesjonalne instalacje multiswitchowe

Dostosowanie Antenowych Instalacji Zbiorczych (AIZ) do odbioru Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T

*dla 2 nośnych

Dane techniczne

Rodzaj towaru		Multiswitch
Ilo?? konwerterów		1x quatro
Seria		MV-5xx
Model		MV-508
Marka		TERRA
Typ		ko?cowy
Rodzaj		klasyczny
Zastosowanie		wewn?trzny
Typ wspó?pracuj?cego konwertera	quatro	TAK
	wideband	NIE
Ilo?? wej??		5
Ilo?? wyj??	Legacy	8
Tor RTV	aktywny	TAK
	zasilenie przedwzmacniacza	NIE

Dane techniczne urz?dzenia			
We/?cie	pasmo RTV	MHz	47-862
	pasmo SAT IF	MHz	950-2150
	regulacja wzmocnia w torze RTV	dB	0-15 z krokiem 1
	regulacja wzmocnia w torze SAT IF	dB	0-12 z krokiem 4
Wyj?cie	pasmo RTV	MHz	47-862
	pasmo SAT IF	MHz	950-2150
	poziom sygna?u RTV na wyj. 1-4	dBµV	88
	poziom sygna?u RTV na wyj. 5-8	dBµV	86
	poziom sygna?u SAT IF na wyj?ciach 1-8	dBµV	105
Wzmocnienie toru SAT IF - wbudowana prekorekcja charakterystyki t?umienia przewodu	wyj?cia 1-4	dB	5...14
	wyj?cia 5-8	dB	4...12
Wzmocnienie toru RTV - wbudowana prekorekcja charakterystyki t?umienia przewodu	wyj?cia 1-4	dB	-1...5
	wyj?cia 5-8	dB	-2...3
Separacja wej??	SAT IF	dB	>30
Separacja wyj??	RTV	dB	>35
	SAT IF	dB	>30
T?umienie odbi?	RTV/SAT	dB	>30

	SAT/RTV	dB	>40
Zasilanie na wej?ciach RF	H/Lo, H/Hi	V	18
	V/Lo, V/Hi	V	14
Pobór pr?du	z odbiornika	A	<0,065
	z linii H lub zewn?trznego zasilacza DC 18 V	A	0,06

Sygna?y steruj?ce	14/18V, 0/22kHz
Odlewna obudowa	TAK
Zasilany zdalnie	TAK
Wbudowany zasilacz	NIE
Klasa ekranowania	A
Zgodno?? z Rozporz?dzeniem MTBiGM	NIE

Zasilanie	V/Hz	DC 18
Temperatura pracy	°C	-20...+50
Wymiary	mm	187x135x30
Masa	kg	0,6