Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowa-central-alarmowych-awo261-28trp80satel-p-15932.html



Obudowa central alarmowych AWO261 28/TRP80/SATEL

Cena brutto	**489,55 zł**
Cena netto	**398,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17406**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Cechy produktu

- Zastosowanie: SATEL
- Wymiary zewnętrzne obudowy: W=425, H=450, D+D1=145+8 +/-2 mm
- Wymiary zewnętrzne czołówki: W1=430, H1=455 +/-2 mm
- Transformator: TRP 80VA/16V/18V/20V, w obudowie PC/ABS, IP30
- Miejsce na akumulator: 28Ah/12V
- Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- Uwagi: obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana x4, dystans od ściany 8mm

Kompatybilne centrale i moduły SATEL

Centrale	Moduły

Ca-6 P, Ca-10 P, VERSA5, 10, 15, INTEGRA 24, 32	8x Ca10E / CA-64 PTSA
Ca-6 P, Ca-10 P, VERSA5, 10, 15, INTEGRA 24, 32	8x INT-E / INT-ADR / GPRS-T1, T2, T4 / INT-VG / INT-AV / ISDN-SEP / INT-KNX-2 / INT-FI / INT-RS Plus
Ca-6 P, Ca-10 P, VERSA5, 10, 15, INTEGRA 24, 32	4x INT-PP / INT-O / ETHM-1 Plus / INT-VMG / INT-R / ACC-KP- PS
INTEGRA 64, 128, 256	6x Ca10E / CA-64 PTSA
INTEGRA 64, 128, 256	6x INT-E / INT-ADR / GPRS-T1, T2, T4 / INT-VG / INT-AV / ISDN-SEP / INT-KNX-2 / INT-FI / INT-RS Plus
INTEGRA 64, 128, 256	4x INT-PP / INT-O / ETHM-1 Plus / INT-VMG / INT-R / ACC-KP- PS

Specyfikacja

Wymiary zewnętrzne obudowy	W=425, H=450, D+D =145+8 +/-2 mm
Wymiary zewnętrzne czołówki	W =430, H =455 +/-2 mm
Waga netto/brutto	7,85kg / 8,50kg +/-0,1kg
Miejsce na akumulator	28Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator	TRP 80VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS V-0, IP30
Zasilania	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 630mA (max.)
Wyjście zasilania	U1=16V/AC lub U2=18V/AC lub U3=20V/AC (-5%,+15%), I1=5,0A lub I2=4,5A lub I3=4A (max.)

Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A 50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie	skręcana 4x
Uwagi	możliwość montażu zamka MR008 (różny kod) i MR027 (ten sam kod), posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
Deklaracje	CE