

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-5025-2d-rf-z-daszkiem-i-rfid-p-21423.html>

## Panel zewnętrzny 5025/2D-RF z daszkiem i RFID



Cena brutto	<b>525,22 zł</b>
Cena netto	<b>427,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23574</b>

### Opis produktu

#### **5025/2D-ZK-RF Panel audio dwuprzyciskowy (2-rodzinny) z czytnikiem zbliżeniowym kart/kluczy RFID oraz dotykowym zamkiem kodowym**

#### **NOWOŚĆ**

Panel wykonany jest z blachy nierdzewnej (wandaloodporny). Jego niewielkie wymiary sprawiają, iż doskonale nadaje się do montażu na słupkach ogrodzeniowych metalowych jak i murowanych. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią śruby patentowe mocujące płyty czołowe. Panel posiada wbudowany moduł rozmówny z 2 przyciskami wywołania (panel dwurodzinny - w ofercie również panel jednorodzinny 5025/1D-ZK-RF oraz trzyrodzinny 5025/3D-ZK-RF) oraz czytnik zbliżeniowy kart/kluczy RFID zintegrowany z dotykowym zamkiem kodowym.

Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID zintegrowany z zamkiem kodowym jest urządzeniem kontroli dostępu przeznaczonym do pracy samodzielnej (autonomicznej). Obsługuje on breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz (np. nr. ref. 1052/KZ lub ISO CARD) oraz kody otwarcia z zakresu od 4 do 8 cyfr. Front modułu czytnika z klawiaturą wykonany jest z blachy nierdzewnej i pleksi. Podświetlany jest na kolor czerwony. W momencie otwarcia drzwi kolor czerwony gaśnie, a podświetlenie zmienia się na kolor zielony. W module istnieje możliwość regulacji jasności podświetlenia. Moduł posiada konfigurowalną sygnalizację dźwiękową. Sygnalizację można wyłączyć zupełnie, lub ustawić jeden z trzech poziomów głośności. Do modułu można podłączyć zewnętrzny przycisk, który spowoduje zachowanie się modułu w taki sposób, jak podczas przyłożenia zaprogramowanego klucza - tzw. przycisk otwarcia (przycisk listonosza). Istnieje możliwość konfiguracji ustawień modułu, dodawania, usuwania i edytowania kluczy/kart oraz kodów poprzez przycisk programowania PROG, klucz MASTER lub oprogramowanie na PC.

Panel nr ref. 5025/2D-ZK-RF współpracuje z następującymi typami zasilaczy domofonowych:

- wersja domofonowa : 18A2, 18L1
- wersja domofonowa z interkomem: 19A2, 19L1

#### OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY:

- +/~ Zasilanie czytnika RFID AC / DC (polaryzacja dowolna).
- -/~ Zasilanie czytnika RFID AC / DC (polaryzacja dowolna).
- NC Styk przekaźnika normalnie zwarty.
- COM Styk przekaźnika wspólny.
- NO Styk przekaźnika normalnie otwarty.
- PH Zacisk przycisku otwarcia (przycisku listonosza).
  
- 441 „plus” wzmacniacza mikrofonu,
- MK „minus” wzmacniacza mikrofonu,
- GL, GL głośnik panelu,
- AC, AC podświetlenie panelu.

Obciążenie/przebieżność	2A; 60VDC / 125VAC
Nr ref.	50252D-ZK-RF
Seria Panelu	5025
System	4-in
Ilość przycisków	2
Wymiary	152 x 110 x 23,35 mm 175 x 135 x 23,6 mm (z ramką 525/RP2) (wys. x szer. x gł.)
Materiał	Stal nierdzewna
Montaż	surowkowy, podtyłkowy
Napięcie zasilania	12VAC
Stopień ochrony	IK 07
Temp. pracy	-20°C - +45°C