

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-6025-pr2-rf-z-czytnikiem-rfid-p-21335.html>

## Panel zewnętrzny 6025/PR2-RF z czytnikiem RFID

Cena brutto	<b>421,90 zł</b>
Cena netto	<b>343,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23467</b>

### Opis produktu

#### **6025/PR2-RF Płyta rozmówna (front) audio dwuprzyciskowa (2-rodzinna) z czytnikiem zbliżeniowym kart/kluczy RFID oraz modułem informacyjnym z serii ELITE**

#### **NOWOŚĆ**

Płyta rozmówna wykonana jest z blachy nierdzewnej (wandaloodporna - IK 07). Jej niewielkie wymiary sprawiają, iż doskonale nadaje się do montażu na słupkach ogrodzeniowych metalowych jak i murowanych (podtynkowo z puszeko-ramką nr ref. 6025/RP-OP-M jak i natynkowo z obudową nr ref. 6025/OND-M). Dodatkowo zabezpieczenie stanowią śruby patentowe mocujące płytę czołową. Panel posiada wbudowany moduł rozmówny z 1 przyciskiem wywołania (panel jednorodzinny - w ofercie również panel jednorodzinny 6025/PR1; 6025/PR1-RF oraz trzyrodzinny 6025/PR3; 6025/PR3-RF). Płyta rozmówna posiada białe podświetlenie w technologii LED okna informacyjnego (etykiety).

Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID zintegrowany z oknem informacyjnym jest urządzeniem kontroli dostępu przeznaczonym do pracy samodzielnej (autonomicznej). Obsługuje on breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz (np. nr. ref. 1052/KZ lub ISO CARD). Podświetlany jest na kolor biały. W momencie otwarcia drzwi kolor biały gaśnie, a podświetlenie zmienia się na kolor zielony. W module istnieje możliwość regulacji jasności podświetlenia. Moduł posiada konfigurowalną sygnalizację dźwiękową. Sygnalizację można wyłączyć zupełnie, lub ustawić jeden z trzech poziomów głośności. Do modułu można podłączyć zewnętrzny przycisk, który spowoduje zachowanie się modułu w taki sposób, jak podczas przyłożenia zaprogramowanego klucza - tzw. przycisk otwarcia (przycisk listonosza). Istnieje możliwość konfiguracji ustawień modułu, dodawania, usuwania i edytowania kluczy/kart oraz kodów poprzez przycisk programowania PROG, klucz MASTER lub oprogramowanie na PC.

Płyta rozmówna (front) nr ref. 6025/PR2-RF współpracuje z następującymi typami zasilaczy domofonowych:

- wersja domofonowa : 18A2, 18L1
- wersja domofonowa z interkomem: 19A2, 19L1

#### OPIS ZŁĄCZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY:

- 441 „plus” wzmacniacza mikrofonu,
- MK „minus” wzmacniacza mikrofonu,
- GL, GL głośnik panelu,
- AC, AC podświetlenie panelu,
- G zacisk wspólny przycisków generatora sygnału wywołania,
- G1 zacisk pierwszego przycisku wywołania unifonu,
- G2 zacisk drugiego przycisku wywołania unifonu,
- COM Styk przekaźnika wspólny,
- NO Styk przekaźnika normalnie otwarty,
- PH Zacisk przycisku otwarcia (zwierany do MK).

DO PŁYTY ROZMÓWNEJ (FRONTU) NR REF. 6025/PR2-RF CELEM JEJ MONTAŻU NALEŻY DOKUPIĆ (DO WYBORU):

OBUDOWĘ NATYNKOWĄ NR REF. 6025/OND-M

PUSZKO-RAMKĘ PODTYNKOWĄ NR REF. 6025/RP-OP-M

Nr ref.	6025/PR2-RF
Seria Panelu	Elite (6025)
System	4+n
Ilość ułtynków	dwóch
Ilość przycisków	2
Wymiar	157 x 67 x 20 mm (wys. x szer. x gł.)
Wymiar etykiety	30 x 70 mm
Materiał	stal nierdzewna
Montaż	natykowy, podtynkowy
Napięcie zasilania	12VAC
Stopień ochrony	IK 07
Temp. pracy	-20°C + +45°C