Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a1-nt-n-t-p-23738.html



Panel zewnętrzny COMO-PRO-A1 NT n/t

Cena brutto	**712,17 zł**
Cena netto	**579,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26194**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Index	COMO-PRO-A1 NT
Opis	Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbli?eniowym czytnikiem breloków i 1 przyciskiem dzwonienia
Wykonanie	P?aski panel przedni o grubo?ci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Modu?y	- Jeden indywidualnie pod?wietlany przycisk dzwonienia i pod?wietlane pole opisowe - Zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbli?eniowych Unique 125 kHz (ACC)
Max. ilo?? abonentów	1
Sposób monta?u	Natynkowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min. 3 ?y?y lub skr?tka cat. 5e lub 6
D?ugo?? linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 400mA
Pobór mocy w trybie czuwania	- 2,5W

Wyj?cia	2 x z??cza ?rubowe roz??czalne: - pod??czenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1,5A) lub pod??czenie elektrozaczepu rewersyjnego (max.1,5A) lub modu?u przeka?nika CDN-PK (obci??alno?? styków max. 5A) 5 x z??cza ?rubowe roz??czalne (pod??czenie magistrali systemu PRO): - pod??czenie sygna?u audio: „LINE" - pod??czenie zasilania: „+DC" i „-DC" - pod??czenie sygna?u Video: „V+" i „V-" 1 x z??cze RJ45: - pod??czenie magistrali systemu PRO
Wej?cia	2 x z??cza ?rubowe roz??czalne: - pod??czenie przycisku zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy"do bezpo?redniego uruchomienie elektrozaczepu z mo?liwo?ci? opó?nienia max. do 25 sek. 2 x z??cza ?rubowe roz??czalne: - pod??czenie oddzielnego zasilania dla wyj?cia na elektrozaczep
Udogodnienia dla osób z niepe?nosprawno?ci?	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy kto? zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomoc? opcjonalnego modu?u PRO-I/O pod??czonego do magistrali systemu) - otwieranie drzwi bez konieczno?ci odbierania rozmowy: za pomoc? dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane pod??czenie do zacisków panelu lub do opcjonalnego modu?u PRO-I/O pod??czonego do magistrali systemu) - mo?liwo?? pod??czenia dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego sygnalizuj?cego dzwonienie (wymagany opcjonalny modu? PRO-I/O pod??czony do magistrali systemu)
Cechy	- intuicyjna i komfortowa obs?uga i konfiguracja - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - indywidualnie pod?wietlane przyciski wywo?ania z pod?wietlanymi ?atwo wymiennymi miejscami opisowymi - kontrola dost?pu – wbudowany zbli?eniowy czytnik breloków, zintegrowany z dolnym polem opisowym - obs?uga 70 breloków zbli?eniowych (po 10 przypisanych do lokalu + 10 administracyjnych) - mo?liwo?? u?ywania do 10240 breloków zbli?eniowych mimo mniejszej ilo?ci fizycznych przycisków dzwonienia (dost?pne z poziomu komputera) - akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podtrzymanie) - tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników INS-UPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; mo?liwo?? wy??czenia funkcji z poziomu komputera) - obs?uga wielu modu?ów rozszerze? zwi?kszaj?ca funkcjonalno?? systemu - automatyka domowa: sterowanie urz?dzeniami zewn?trznymi np. bram? wjazdow?, szlabanem, o?wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny modu? PRO-I/O pod??czony do magistrali systemu) - mo?liwo?? pod??czenia wielu odbiorników dzwoni?cych jednocze?nie - detekcja obecno?ci odbiornika (Panel nie zadzwoni przy braku odbiornika) - mo?liwo?? pod??czenia elektrozaczepów ró?nego typu - wyj?cie do pod??czenia bezpo?rednio elektrozaczepu - mo?liwo?? sterowania zwor? elektromagnetycznz? - mo?liwo?? zasilania wyj?cia do pod??czenia elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC) - mo?liwo?? pod??czenia zewn?trznego przycisku otwierania - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep pod??czamy do opcjonalnego modu?u PRO-I/O (styki przeka?nika), a panel za??cza otwieranie poprzez magistral? systemu - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomoc? kabla CDN-USB - aktualizacja oprogramowania panelu za pomoc? kabla CDN-USB - darmowe oprogramowanie dost?pne w zak?adce "do pobrania" - mo?liwo?? pod??czenia w kokalu dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego, sygnalizuj?cego dzwonienie (wymagany opcjonalny modu? PRO-I/O pod??czony do magistrali systemu) - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urz?dzeniami dzia?aj?cymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIO/COMO) - mo?liwo?? pod??czenie zewn?trznej kamery w systemie (wymagany dodatkowy modu?y CDNVS-60 oraz magistrala oparta o skr?tk? cat. 5e lub 6) Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji: - pod??czenie w jednym systemie dwóch paneli: 1 x master i 1 x slave - dodawanie i usuwanie breloków zbli?eniowych za pomoc? breloka „master" (osobno dla ka?dego lokalu) oraz za pomoc? breloka „super master" (we wszystkich lokalach)• programowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB) - kompatybilne z wcze?niejszymi generacjami systemu PRO - indywidualny numer ka?dego urz?dzenia: DevID - wyszukiwanie wszystkich urz?dze? w systemie - indywidualne lub grupowe zarz?dzanie urz?dzeniami - mo?liwo?? zarz?dzania urz?dzeniami i aktualizacji w dzia?aj?cym systemie - jedno oprogramowanie do obs?ugo wszystkich urz?dza?: PRO 3 Manager