

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-fam-p-6np-pt-p-14781.html>



Panel zewnętrzny FAM-P-6NP p/t

Cena brutto	429,27 zł
Cena netto	349,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16084
Producent	ACO B

Opis produktu

Dane techniczne	
Model	FAM-P-6NP
Opis	Domofon cyfrowy z 6 przyciskami
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduł	6NP - 6 indywidualnie podświetlanych przycisków wywołania
Max. ilość abonentów	6 lokali
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/plycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Wzrost mocy w trybie czuwania	~ 0,8W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepek tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepek rewersyjnego (max. 0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepek z możliwością opóźnienia max. do 255 sek
Wejścia	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-LI)
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
Cechy	- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowojściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawianie parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - dzwonicie portierskie - możliwość podłączenia elektrozaczepek różnego typu - możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pble opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familo P/PV