Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-fam-pv-4np-p-t-p-26828.html



Panel zewnętrzny FAM-PV-4NP p/t

Cena brutto	**982,78 zł**
Cena netto	**799,01 zł**
Numer katalogowy	**29814**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Index

FAM-PV-4NP

Opis

Wideodomofon cyfrowy z 4 przyciskami

Wykonanie

Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Moduły

Kamera – podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy.
4NP – 4 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania

Max. ilość abonentów

4 lokale

Sposób montażu

Podtynkowy
Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT)
Opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)

Wymiary (mm)

Panel 286×90
Puszka montażowa podtynkowa 270x73x32

Typ instalacji

Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6

Długość linii

Max. 1000m

Zasilanie

15V DC

Pobór mocy w trybie czuwania

~ 2,5W

Wyjścia

Pierwsze do podłączenia:
– elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)
– elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A)
– modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)

Wejścia

1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” – bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

– akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
– automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy

– odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
– obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
– obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
– automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
– możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
– szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
– indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
– intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
– funkcja otwierania korytarzowego
– dzwonienie portierskie
– możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
– możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
– obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
– łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
– kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
– programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB
– darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce
„do pobrania”