

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-fam-pv-4npacc-pt-p-14759.html>



Panel zewnętrzny FAM-PV-4NPACC p/t

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 327,17 zł |
| Cena netto | 1 079,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 16059 |

Opis produktu

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|---|
| Model | FAM-PV-4NPACC |
| Opis | Wideodomofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 4 przyciskami |
| Wykonanie | Plaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szcztokowanej |
| Moduły | Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy. 4NP - 4 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz |
| Max. ilość abonentów | 4 lokale |
| Sposób montażu | Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/plycie gipsowej (MONT-PPT-FAM) |
| Wymiary (mm) | Panel 286x90 |
| Typ instalacji | Puszka montażowa podtynkowa 268x73x32 |
| Długość linii | Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6 |
| Zasilanie | Max. 1000m |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 15V DC |
| Wyjścia | ~ 3,1W Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) |
| Wejścia | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek. |
| Udogodnienia dla niepełnosprawnych | - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-LI) |
| Cechy | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawianie parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - dzwonicie portierskie - możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu - możliwość sterowania zwrą elektromagnetyczną - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania" |