

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-pro-a-1npacc-p-16077.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-PRO-A-1NPACC

Cena brutto	453,87 zł
Cena netto	369,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17585
Producent	ACO B

Opis produktu

Dane techniczne

Index	FAM-PRO-A-1NPACC
Opis	Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	1 lokal
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa + zasilanie

Długość linii	Max. 300m
Zasilanie	15VDC, 120mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~1W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: <ul style="list-style-type: none">- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Cechy	<ul style="list-style-type: none">- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja- możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu- możliwość sterowania zwrą elektromagnetyczną- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB