

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-fam-pro-a-3npacc-p-16079.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok FAM-PRO-A-3NPACC

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 478,47 zł |
| Cena netto | 389,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 17588 |
| Producent | ACO B |

Opis produktu

Dane techniczne

| | |
|----------------------|--|
| Index | FAM-PRO-A-3NPACC |
| Opis | Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 3 przyciskami |
| Wykonanie | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| Moduły | 3NP - 3 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz |
| Max. ilość abonentów | 3 lokale |
| Sposób montażu | Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszką montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM) |
| Wymiary (mm) | Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32 |
| Typ instalacji | Cyfrowa: 2 żyłowa + zasilanie |
| Długość linii | Max. 300m |
| Zasilanie | 15VDC, 120mA |

Pobór mocy w trybie czuwania

~1W

Wyjścia

Pierwsze do podłączenia:

- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)
- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)
- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)

Wejścia

1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu
- możliwość sterowania zwrą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pola opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB