

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-14s-pt-p-14942.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 14S p/t

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 2 102,11 zł |
| Cena netto | 1 709,03 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 16267 |
| Producent | ACO B |

Opis produktu

| Dane techniczne | |
|------------------------------------|---|
| Index | INSPIRO 14 |
| Opis | INSPIRO 14S (Slave) Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, małą listą opisową, elektroniczną listą oraz czytnikiem zbliżeniowym |
| Wykonanie | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| Moduły | 5N - mały moduł podświetlanej listy opisowej 230E - elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik kart i breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz LCD (podgrzewany) |
| Wyświetlacz | 255 lokali |
| Max. ilość abonentów | Podtynkowy |
| Sposób montażu | Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XI-NT) |
| Wymiary (mm) | Panel 111x412 Pole opisowe 73x39 Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5 |
| Wzrost instalacji | Cyfrowa: 2 żyłowa |
| Prędkość linii | Max. 1000m |
| Zasilanie | 12V ± 0,5V AC |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ~ 1,5W |
| Wyjścia | Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max. 0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A, 30VDC) |
| Wejścia | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu |
| Udogodnienia dla niepełnosprawnych | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI) |
| Cechy | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 1536 elementów zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/ Multimaster i wielostrefowych - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref - funkcja portierska - obsługa elektrozaczeptów i zwór elektromagnetycznych różnego typu - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB |

