

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-17acc-pt-p-14949.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 17ACC p/t

Cena brutto	1 782,31 zł
Cena netto	1 449,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16274
Producent	ACO B

Opis produktu

Dane techniczne	
Index	INSPIRO 17ACC
Opis	INSPIRO 17SACC (Slave) Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, dużą listą opisową oraz czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczerkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 17NACC - duży moduł podświetlanej listy opisowej z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym Unique 125 kHz
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Max. ilość abonentów	255 lokali
Sposób montażu	Podtynkowy
Wymiary (mm)	Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XXI NT) Panel 216x229 Pole opisowe 73x166 Puszka montażowa podtynkowa 197x210x31,5
Wn. instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,3W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI)
Wady	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 1536 elementów zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/ Multimaster i wielostrefowych - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref - funkcja portierska - obsługa elektrozaczeptów i zwór elektromagnetycznych różnego typu - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB

