Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-901-pt-p-14955.html



# Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 901 p/t

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 570,75 zł** |
| Cena netto | **2 090,04 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **16280** |
| Producent | **ACO B** |

## Opis produktu

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Index** | INSPIRO 901<br>INSPIRO 901S (Slave) |
| **Opis** | Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 5 przyciskami oraz średnią listą opisową |
| **Wykonanie** | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| **Moduły** | Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy.<br>Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu<br>5NP - lista opisowa z 5 przyciskami bezpośredniego wywołania<br>ACC - czytnik kart i breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz |
| **Wyswietlacz** | LCD (podgrzewany) |
| **Max. ilosc abonenetów** | 255 lokali |
| **Sposob montażu** | Podtynkowy |
| **Wymiary (mm)** | Panel 216X290<br>Pole opisowe 59x83<br>Puszka montażowa podtynkowa 197X271x31,5 |
| **Typ instalacji** | Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6 |
| **Długosc linii** | Max. 1000m |
| **Zasilanie** | 15V DC |
| **Pobor mocy w trybie czuwania** | ~ 3,8W |
| **Wyjścia** | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)<br>- elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)<br>Drugie przekaźnikowe do podłączenia:<br>- automatyki domowej (max. 2A,30VDC) |
| **Wejścia** | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu |
| **Udogodnienia dla niepełnosprawnych** | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a<br>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu<br>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U) |

**Cechy**

- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/ Multimaster i wielostrefowych
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
- funkcja portierska
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV