Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 21:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-inspiro-11-pt-p-14935.html



# Panel zewnętrzny z szyfratorem INSPIRO 11 p/t

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 819,21 zł** |
| Cena netto | **1 479,03 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **16260** |
| Producent | **ACO B** |

## Opis produktu

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Index** | INSPIRO 11<br>INSPIRO 11S (Slave) |
| **Opis** | Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i mała listą opisową |
| **Wykonanie** | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| **Moduły** | Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy.<br>5N - mały moduł podświetlanej listy opisowej<br>Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu |
| **Wyświetlacz** | LCD (podgrzewany) |
| **Max. ilość abonentów** | 255 lokali |
| **Sposób montażu** | Podtynkowy<br>Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-I_NT) |
| **Wymiary (mm)** | Panel 111x351<br>Pole opisowe 73x39<br>Puszka montażowa podtynkowa 92x332x31,5 |
| **Typ instalacji** | Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6 |
| **Długość linii** | Max. 1000m |
| **Zasilanie** | 15V DC |
| **Pobór mocy w trybie czuwania** | ~ 2,9W |
| **Wyjścia** | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)<br>- elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)<br>Drugie przekaźnikowe do podłączenia:<br>- automatyki domowej (max. 2A,30VDC) |
| **Wejścia** | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu |
| **Udogodnienia dla niepełnosprawnych** | - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a<br>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu<br>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U) |
| **Cechy** | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu<br>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu<br>- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/ Multimaster i wielostrefowych<br>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami<br>- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem<br>- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu<br>- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków<br>- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja<br>- funkcja otwierania korytarzowego<br>- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref<br>- funkcja portierska<br>- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu<br>- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania<br>- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV<br>- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB |