Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 21:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-szyfratorem-inspiro-18s-pt-p-14952.html



Panel zewnętrzny z szyfratorem INSPIRO 18S p/t

Cena brutto	**1 757,71 zł**
Cena netto	**1 429,03 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16277**
Producent	**ACO B**

Opis produktu

Dane techniczne

Index	INSPIRO 18 INSPIRO 18S (Slave)
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, 10 przyciskami oraz duża lista opisowa
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 10NP - lista opisowa z 10 przyciskami bezpośredniego wywołania
Wyswietlacz	LCD (podgrzewany)
Max. ilość abonenetów	255 lokali
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XXL-NT)
Wymiary (mm)	Panel 216x229 Pole opisowe 59x166 Puszka montażowa podtynkowa 197x210x31,5
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobor mocy w trybie czuwania	~ 0,8W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy" - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/ Multimaster i wielostrefowych - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref - funkcja portierska - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB