Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/przelacznik-sw4s-din-do-paneli-inspiro-p-28137.html



Przełącznik SW4S-DIN do paneli Inspiro

Cena brutto	**490,78 zł**
Cena netto	**399,01 zł**
Numer katalogowy	**31271**
Kod producenta	**SW4S-DIN**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Moduł współpracuje z panelami INSPIRO+ oraz CDNP7ACC (SW4S) (G2) i umożliwia im obsługę do 1020 lokali w jednym systemie (4 x 255 adresów odbiorników). Moduł wydziela 4 strefy, która każda tworzy niezależną magistralę z zasadami pracy i prowadzenia instalacji jak klasyczne podłączenie paneli Inspiro+ lub central CDNP.

Każda strefa to 255 adresów odbiorników, indywidualna tabela kodów otwierania i indywidualne parametry dzwonień. Adresy odbiorników w każdej strefie mogą być przypisane dowolnie do indywidualnego maksymalnie 6-cyfrowego numeru dzwonienia (wybieranego z klawiatury panelu). Moduł przystosowany jest zarówno do systemów wideo (posiada złącza RJ45), jak i instalacjach audio. Istnieje możliwość podłączenie w jednym systemie domofonowym nieograniczonej ilości paneli Master z modułami SW4S-DIN (G2).

W systemie z modułami SW4S-DIN (G2) istnieje możliwość prowadzenia do czterech rozmów jednocześnie (jedna rozmowa z panelu Master z jedną strefą oraz nieograniczona liczba rozmów z paneli Slave).

Moduł można zastosować zarówno do tworzenia rozbudowanych jak i rozległych instalacji, ponieważ umożliwia łącznie instalacji w tzw. gwiazdę, co zmniejsza znacząco długości magistrali (możliwość montowania modułów w punkcie centralnym systemu lub rozproszonych w różnych miejscach obiektu)

Generacja 2 modułu – SW4S-DIN (G2) – to m.in.:
– możliwość podłączenia odbiorników bezpośrednio z wyjść modułu na strefy (nie trzeba stosować paneli Slave na wyjściu każdej używanej strefy)
– możliwość rozproszenia modułów w instalacji (nie trzeba montować wszystkich modułów w jednym punkcie systemu domofonowego)
– współpraca z najprostszymi odbiornikami pasywnymi (nie wymagającymi zasilania)

Moduł posiada obudowę przystosowaną do montażu na szynę DIN i zajmuje szerokość 6 modułów.

Kompatybilny z wybranymi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, INSPIRO i Familio P, PV.

Index

SW4S-DIN (G2)

Opis

Przełącznik 4 stref do paneli INSPIRO+ oraz CDNP7ACC (SW4S), umożliwia obsługę do 1020 lokali (4 x 255 adresów

odbiorników), montowany na szynę DIN, obsługa systemów audio i wideo.

Wymiary (mm)

6 moduły DIN (109x92x59)

Wykonanie

Obudowa z tworzywa ABS

Sposób montażu

Szyna DIN lub natynkowo

Typ instalacji

Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie, lub Cyfrowy system PV: skrętka cat. 5e lub 6

Wyjścia

4 x złącze RJ45 (po 1 na każdą strefę):
– do podłączenia magistrali systemu P lub PV z panelami / centralami typy Slave
– do podłączenia odbiorników audio/video
– do podłączenia kolejnych modułów SW4S-DIN (G2)

Wejścia

4 x złącze RJ45 (po 1 na każdą strefę):
– do podłączenia innych modułów SW4S-DIN (G2)
1 x złącze RJ45:
– podłączenie panelu Master – magistrali systemu P lub PV
4 x złącza śrubowe rozłączalne:
– podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-” (opcjonalne podłączenie panelu Master)
– podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”

Cechy

Zasilanie: 15V DC / 50mA
Pobór mocy w trybie czuwania: ~ 0,07W
– obsługa do 1020 lokali (4 x 255 adresów odbiorników)
– obsługa do 4 niezależnych stref: każda strefa to 255 adresów odbiorników, niezależna tabela kodów otwierania (w sumie 1020 różnych kodów), niezależne ustawienia parametrów dzwonień,
– adresy odbiorników w każdej strefie mogą być przypisane dowolnie do indywidualnego maksymalnie 6-cyfrowego numeru dzwonienia (wybieranego z klawiatury panelu Inspiro+)
– możliwość podłączenia odbiorników bezpośrednio z wyjść modułu na strefy (nie trzeba stosować paneli Slave na wyjściu każdej używanej strefy)
– możliwość rozproszenia modułów w instalacji (nie trzeba montować wszystkich modułów w jednym punkcie systemu domofonowego)
– współpraca z najprostszymi odbiornikami pasywnymi (nie wymagającymi zasilania)