Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/radio-samochodowe-krugerandmatz-km2004-lcd-7-p-18084.html



Radio samochodowe Kruger&Matz KM2004 LCD 7"

Cena brutto	**649,00 zł**
Cena netto	**527,64 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19879**
Producent	**Pro's Kit**

Opis produktu

Parametry techniczne

Moc maksymalna: 4 x 40 W
Moc skuteczna: 4 x 25 W RMS
Stosunek S/N:> 55 dB
Separacja kanałów: >55 dB
Pasmo przenoszenia: 16 Hz-25 kHz
Zasilanie: 10,8-16 V DC
Impedancja: 4 Ohm
Bezpiecznik: <10 A

Wyświetlacz

Rozmiar: 7”
Matryca: TFT
Rozdzielczość: 800x480 px
Dotykowy ekran: Rezystancyjny
Jasność wyświetlacza: Regulowana

Główne cechy

Rozmiar: 2 DIN
Obsługiwane formaty
• Audio: MP3, AAC, WMA, FLAC, WAV
• Wideo: MP4, DIVX, AVI, RMVB, MKV
• Obrazy: JPG, PNG, GIF
Equalizer: Pop/Rock/Classic/Flat/Jazz/Electro/Własny
GPS: Tak
System operacyjny: WIN CE 6.0
Pamięć RAM: 64 MB
Standard obrazu: PAL/NTSC
Sterowanie z kierownicy: Tak (analogowe)
Możliwość regulacji tonów niskich i wysokich:
• Bass (100 Hz): +/- 7 dB
• Treble (100 kHz): +/- 7 dB
Kolor podświetlenia klawiszy: RGB
Mikrofon: Tak
Kompatybilność aplikacji: Android 5.0 albo nowsze

Bluetooth

Wersja: 2.1
Obsługa połączeń głosowych: Tak
Synchronizacja z książką telefoniczną: Tak
Przesyłanie audio: Tak

Tuner radiowy analogowy

Zakres częstotliwości FM: 87,5 - 108 MHz
Zakres częstotliwości AM: 522 – 1620 kHz
Pamięć kanałów FM: 18
Pamięć kanałów AM: 12
RDS: Tak (AF/TP/TA/EON/PTY)
Wyszukiwanie częstotliwości: automatyczne / manualne
Separacja stereo: >40 dB

Wejścia/wyjścia

Port USB: 2.1 (maks. pojemność: 32 GB)
Czytnik kart pamięci: SD (GPS)
Gniazdo AUX: Jack 3,5 mm
Wyjście RCA: 2x RCA niskoimpedancyjne wyjście liniowe o napięciu 1,2 V
Wyjście liniowe na subwoofer: Tak
Wejście przedniej kamery: Tak
Wejście kamery cofania: Tak
Wejście audio: 2x RCA
Wejście wideo: Tak
Wyjście wideo: Tak
Gniazdo GPS: Tak

W zestawie

Jednostka główna
Kość zasilająca z wtykiem ISO
Pilot zdalnego sterowania
Uchwyt mocujący
Ramka
Akcesoria do montażu
Antena GPS

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy: -20~60°C
Temperatura przechowywania: -20~70°C

UWAGA! Hasło do przywracania ustawień fabrycznych: 123456