Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/radiopowiadomienie-rp501s-het-zestaw-p-6259.html



# Radiopowiadomienie RP501S-het zestaw

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **231,49 zł** |
| Cena netto | **188,20 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **06553** |
| Producent | **Elmes** |

## Opis produktu

**Zestaw RP-501** przeznaczony jest do **bezprzewodowego** przekazywania czterokanałowej informacji na odległość **do 500 metrów**. Może być stosowany w **systemach alarmowych** do **powiadamiania o alarmie** lub o stanie detektorów, do **zdalnego sterowania** ze stacjonarnym nadajnikiem, a także wszędzie tam, gdzie konieczne jest bezprzewodowe przesyłanie czterobitowej informacji.

System składa się z **odbiornika i nadajnika** zasilanych z 12V. Nadajnik może być także zasilany z baterii 9V, której stan jest kontrolowany. Wysoka jakość i niezawodność urządzenia potwierdzona **atestem TECHOM kl."C"** pozwala stosować urządzenie w **profesjonalnych systemach alarmowych**.

Radiopowiadomienie RP501 można stosować do każdego systemu alarmowego!

**Właściwości:**

- odbiornik superheterodynowy,
- częstotliwość pracy: **pasmo 434MHz**,
- rodzaj transmisji: **64 bitowa**,
- ilość kombinacji kodu: **16777216**,
- sygnalizacja **LED**

**Parametry techniczne:**

**Nadajnik:**

- Ilość kanałów: **4**,
- Rodzaje wejść: **NC**,
- Zasilanie: **9-14V DC**,
- Pobór prądu (spoczynek): **17uA**,
- Pobór prądu (nadawanie): **10mA**,
- Sygnalizacja działania: **dioda LED**,
- Temperatura pracy: **0°C...+40°C**,

**Odbiornik:**

- Ilość wyjść: **4 przekaźnikowe + 1 OC**,
- Rodzaje wyjść przekaźnikowych: **NC/NO**,
- Zasilanie: **10-15V DC**,
- Pobór prądu: **20mA + 20mA na każdy załączony przekaźnik**,
- Sygnalizacja działania: **dioda LED**,
- Maksymalna ilość zapamiętywanych nadajników: **60**,
- Temperatura pracy: **0°C...+40°C**,
- Certyfikaty: **TECHOM kl."C", CE**