

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-bcs-l-xvr1601-v-p-24485.html>

Rejestrator 5w1 16-kanalowy BCS-L-XVR1601-V



Cena brutto	2 084,86 zł
Cena netto	1 695,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27133
Producent	Brak

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
Kanały	16+8
Dyski	1
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	5 Mpx Lite
Pasma wejściowe	128Mb/s
Kamery HD-CVI	5Mpx, 4Mpx, 1080P 25/30kl/s, 720P 25/30/50/60kl/s
Kamery AHD	5Mpx, 4Mpx, 1080P 25/30kl/s, 720P 25/30kl/s
Kamery HD-TVI	5Mpx, 4Mpx, 1080P 25/30kl/s, 720P 25/30kl/s
Kamery ANALOG	PAL/NTSC
Kamery IP	6Mpx
Kanały IP	16+8

Rozdzielczość nagrywania	5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF
Strumień główny	5Mpx Lite(10kl/s), 4Mpx Lite/1080P(15kl/s), 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30kl/s)
Strumień drugi	D1/CIF(15kl/s)
Bitrate	32Kb/s~6144Kb/s
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
Wyjścia wideo	HDMI/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 IP)
Odtwarzanie	1/4/9/16
POS	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	2 kanały analog HD
Ai - Detekcja twarzy	2 kanały analog HD
Ai - SMD Plus	16 kanałów analog HD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1xUSB2.0, 1xUSB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / PCM

Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45(10/100/1000Mb/s)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 12W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (WxDxH)	260x235x47mm