

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-nvr116e2-p-24388.html>

## Rejestrator IP 16-kanałowy NVR116E2



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>455,10 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>370,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>27022</b>      |
| Producent        | <b>Brak</b>       |

### Opis produktu

Produkt serii UNIARCH został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.

|   |  |
|---|--|
| Standard:                               | TCP/IP   |
| Obsługiwane rozdzielczości:             | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px   |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA   |
| Obsługa audio:                          | 16 Kanałów - Audio z kamer   |
| Wejścia audio:                          |  |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm   |
| Metoda kompresji obrazu:                | Ultra 265 / H.265 / H.264  |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 1 x 6 TB SATA  |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram  |
| Protokoły sieciowe:                     | P2P, UPnP, DHCP  |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/2/4/8/16 kanałów |
| Funkcje sieciowe:                       | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server<br>max. 128 użytkowników on-line  |
| Przepływność (bitrate):                 | max. 64 Mb/s   |
| Domyślny login / hasło administratora:  | admin / 123456   |
| Domyślny adres IP:                      | DHCP lub 192.168.1.30  |
| RTSP URL:                               | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny<br>rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy   |
| Porty dostępu przez www:                | 80, 554  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Porty dostępu przez aplikację na PC:  | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80   |
| Dostęp z telefonu komórkowego:        | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja Uniarch</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch</li> </ul> |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:           |  |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:   | Kamery PTZ Uniarch   |
| Detekcja ruchu:                       |  |
| USB:                                  | 2 x USB 2.0  |
| Obsługa myszą:                        |  |
| Pilot IR w zestawie:                  |  |
| Zasilanie:                            | 12 V DC  |
| Waga:                                 | 0.78 kg  |
| Wymiary:                              | 260 x 247 x 46 mm  |
| Obsługiwane języki:                   | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski  |
| Kraj pochodzenia:                     | Chiny  |
| Producent / Marka:                    | UNIVIEW / UNIARCH  |
| Gwarancja:                            | 3 lata   |