Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rozgaleznik-catv-axing-bve-80-01-1-we-8-wy-p-24966.html



Rozgałęźnik CATV Axing BVE 80-01 1-we, 8-wy

Cena brutto	**62,24 zł**
Cena netto	**50,60 zł**
Numer katalogowy	**27639**
Kod producenta	**Lx 5108al**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rozgałęźnik wyprodukowany przez szwajcarską firmę AXING, lidera wśród dostawców sprzętu RTV-SAT na rynek europejski. Produkt cechuje się starannością wykonania, powtarzalnością parametrów. Inżynierowie AXINGA dołożyli wszelkich starań w celu zminimalizowania tłumienia. Produkt posiada bardzo dobre wartości parametru – dopasowanie (tłumienie odbić).

Cechy wyróżniające:

- duże tłumienie odbić
- rozgałęźnik zoptymalizowany dla usług multimedialnych
- podłączane piny sygnałowe
- dołączony plastikowy uchwyt
- gwarancja 24 miesiące

Dane techniczne:

Nazwa produktu	Rozgałęźnik BVE 20-01	Rozgałęźnik BVE 30-01	Rozgałęźnik BVE 40-01	Rozgałęźnik BVE 60-01	Rozgałęźnik BVE 80-01

Ilość wyjść	2	3	4	6	8
Tłumienie dla 40MHz	3,5	5,5	7	9	11
Tłumienie dla 470MHz	3,6	5,6	7,2	9	11
Tłumienie dla 862MHz	4,0	6,0	7,6	10	11,5
Tłumienie dla 1000MHz	4,3	6,2	8,0	11,0	12,0
Izolacja wewn. dla 40MHz	25	20	24	25	30
Izolacja wewn. dla 470MHz	40	30	30	25	30
Izolacja wewn. dla 862MHz	30	25	30	25	25
Izolacja wewn. dla 1000MHz	25	25	30	23	22
Tłumienie odbić od wejścia dla 40MHz	30	20	20	18	18
Tłumienie odbić od wejścia dla 470MHz	30	23	23	20	20
Tłumienie odbić od wejścia dla 862MHz	26	23	23	26	20
Tłumienie odbić od wejścia dla 1000MHz	24	23	23	26	20
Tłumienie odbić od wyjścia dla 40MHz	30	20	20	18	18
Tłumienie odbić od wyjścia dla 470MHz	45	23	23	20	20
Tłumienie odbić od wyjścia dla 862MHz	20	20	20	20	18

Tłumienie odbić od wyjścia dla 1000MHz	20	20	20	16	18
Wymiary	67x55x30mm	89x55x30mm	89x55x30mm	142x64x32mm	142x64x32mm