Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sat-konwerter-quad-unicable-twin-robust-scr2-legac-p-24606.html



Sat konwerter Quad Unicable+Twin Robust SCR2 Legac

Cena brutto	**225,31 zł**
Cena netto	**183,18 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27227**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Konwerter UNICABLE przeznaczony do odbioru programów telewizji satelitarnej.

Jedno wyjście konwertera SCR2 i jeden kabel dostarcza sygnał dla ośmiu odbiorników cyfrowych.

Konwerter na jednoprzewodową transmisję sygnału do ośmiu odbiorników z UNICABLE.

Odbiorniki pracują w pełni niezależnie.

Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu

do transmisji sygnału 8 częstotliwości:

Odbiornik 1 - 1210 MHz
Odbiornik 2 - 1420 MHz
Odbiornik 3 - 1680 MHz
Odbiornik 4 - 2040 MHz
Odbiornik 5 - 970 MHz
Odbiornik 6 - 1030 MHz
Odbiornik 7 - 1090 MHz
Odbiornik 8 - 1150 MHz
Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR2) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 8 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.

Dwa wyjścia konwertera (TWIN) tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie dwóch tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

Parametry techniczne:

Pasmo wejściowe: 10,70-11,70 GHz/11,70- 12,75 GHz
Pasmo wyjściowe: 950-1950 MHz/1100-2150 MHz
Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz
Oscylator górny: 9,75/10,6 GHz
Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz
Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz
Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz
Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz
Wyjście IF kanał 5 (SCR): 970 MHz
Wyjście IF kanał 6 (SCR): 1030 MHz
Wyjście IF kanał 7 (SCR): 1090 MHz
Wyjście IF kanał 8 (SCR): 1150 MHz
Wzmocnienie: pow. 57 dB
Ilość wyjść full band: 2
Współczynnik szumów: 0,1 dB
Pobór prądu: 300 mA

Średnica uchwytu: 40 mm
Temperatura pracy: - 40˚C + 65˚C