

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sat-konwerter-quad-unicable-twin-robust-scr2-legac-p-24606.html>

Sat konwerter Quad Unicable+Twin Robust SCR2 Legac

Cena brutto	225,31 zł
Cena netto	183,18 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27227
Producent	Brak

Opis produktu

Konwerter UNICABLE przeznaczony do odbioru programów telewizji satelitarnej.

Jedno wyjście konwertera SCR2 i jeden kabel dostarcza sygnał dla ośmiu odbiorników cyfrowych.

Konwerter na jedнопrzewodową transmisję sygnału do ośmiu odbiorników z UNICABLE.

Odbiorniki pracują w pełni niezależnie.

Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu

do transmisji sygnału 8 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz
- Odbiornik 5 - 970 MHz
- Odbiornik 6 - 1030 MHz
- Odbiornik 7 - 1090 MHz
- Odbiornik 8 - 1150 MHz

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR2) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 8 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.

Dwa wyjścia konwertera (TWIN) tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie dwóch tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

Parametry techniczne:

Pasma wejściowe: 10,70-11,70 GHz/11,70- 12,75 GHz

Pasma wyjściowe: 950-1950 MHz/1100-2150 MHz

Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz

Oscylator górny: 9,75/10,6 GHz

Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz

Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz

Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz

Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz

Wyjście IF kanał 5 (SCR): 970 MHz

Wyjście IF kanał 6 (SCR): 1030 MHz

Wyjście IF kanał 7 (SCR): 1090 MHz

Wyjście IF kanał 8 (SCR): 1150 MHz

Wzmocnienie: pow. 57 dB

Ilość wyjść full band: 2

Współczynnik szumów: 0,1 dB

Pobór prądu: 300 mA



Średnica uchwytu: 40 mm
Temperatura pracy: - 40°C + 65°C