Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 00:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/skrzynka-na-listy-como-pro-post-a1-przelotowa-p-28125.html



Skrzynka na listy COMO-PRO-POST-A1 przelotowa

Cena brutto	**1 474,81 zł**
Cena netto	**1 199,03 zł**
Numer katalogowy	**31259**
Kod producenta	**COMO-PRO-POST-V1**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Skrzynka na listy do wmurowania z wbudowanym domofonem serii COMO-PRO trzeciej generacji. Jest to eleganckie rozwiązanie łączące niezawodny system domofonowy i nowoczesną przelotową skrzynkę pocztową.

Przedni panel wyposażony jest w czytnik breloków zbliżeniowych kontroli dostępu oraz podświetlany przycisk i pole opisowe. Skrytka na listy rozmiarów C4 zabezpieczona jest od zewnątrz klapką samoopadającą, a od tyłu otwieranymi na kluczyk drzwiczkami wraz z przeźroczystym szyldem do
sprawdzania czy znajdują się listy. Regulowana głębokość szuflady pozwala na dostosowanie długości do słupka ogrodzenia lub muru.

Wbudowany panel domofonowy serii COMO-PRO zapewnia wygodną i prostą obsługę oraz wysokiej jakości dźwięk. Jest w pełni kompatybilny całą serią paneli COMO-PRO, oraz z wszystkimi urządzeniami serii PRO, co zapewnia możliwość podłączenia w większych (bardziej rozbudowanych) instalacjach domofonowych, obsługę większą liczbę abonentów, zdalne zarządzanie urządzeniami (z dowolnego miejsca systemu), aktualizacja oprogramowania oraz pełne zarządzanie brelokami zbliżeniowymi za pomocą breloka „master” oraz „super master”. Domofon cały czas będzie rozwijany, a dzięki aktualizacjom oprogramowania wszystkie nowe funkcjonalności i możliwości panelu będą także dostępne dla osób,
które kupiły produkt już wcześniej.

Index

COMO-PRO-POST-A1

Opis

Skrzynka na listy z wbudowanym domofonem serii COMO-PRO

Wykonanie

Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz klapką wlotową, podświetlanym przyciskiem ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Moduły

1 podświetlany przycisk dzwonienia i podświetlane pola opisowe
Zintegrowany z polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych w standardzie Unique 125 kHz (ACC)

Max. ilość abonentów

1 lokal (możliwość podłączenia wielu odbiorników)

Sposób montażu

Podtynkowy

Wymiary (mm)

Panel frontowy i tylny 180 x 280 (wys. x szer.)
Szuflada wewnętrzna 160 x 250 x 280-410 (wys. x szer. x gł.)
Dostępna na zamówienie krótsza szuflada: 160 x 250 x 203-290 (wys. x szer. x gł.)

Typ instalacji

Cyfrowy system PRO: min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6

Długość linii

Max. 1000m

Zasilanie

15V DC / 400mA (bez elektrozaczepu)

Pobór mocy w trybie czuwania

~ 2,5W

Wyjścia

2 x złącza śrubowe rozłączalne „ELOCK”:
– podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A)
5 x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie magistrali systemu PRO):
– podłączenie sygnału audio: „LINE”
– podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
– podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”
1 x złącze Rj45:
– podłączenie magistrali systemu PRO

Wejścia

2 x złącza śrubowe rozłączalne:
– podłączenie przycisku zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy”do bezpośredniego uruchomienie elektrozaczepu
2 x złącza śrubowe rozłączalne:
– podłączenie oddzielnego zasilania dla wyjścia na elektrozaczep

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

–
akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji pinelu
– funkcja autoinstalowanie. automatyczne otwieranie drzwi gdy kto? zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO7/MPRO7 lub za pomoc? opcjonalnego modu?u PRO-I/O pod??czonego do magistrali systemu)
– otwieranie drzwi bez konieczno?ci odbierania rozmowy: za pomoc? dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania
(wymagane pod??czenie do zaciskiów panelu lub do opcjonalnego modu?u PRO-I/O pod??czonego do magistrali systemu)
– mo?liwo?? pod??czenia dodatkowego uni?kalnia akustycznego lub ?wietlnego sygnalizu?cego dzwonienie (wymagany
opcjonalny modu? PRO-I/O pod??czony do magistrali systemu)

Cechy

–
odporny na sk/y wandalizmu oraz warunki atmosferyczne
– temperatura pracy: od -20 do 50?C
– dzwi/czki wewn?trzne z zamkiem na kluczyk oraz prze?roczystym szybkiem
– du?a pojemno?? skrytki na przesy?ki
– intuicyjna i komfortowa obs?uga i konfiguracja
– kontrola dost?pu – wbudowany zbi?rnik kart zbli?eniowych. Karta z pod?wietlanym miejscem opisowym
– kontrola dost?pu – wbudowany zbi?rnik breloków. zintegrowany z podem opisowym
– obs?uga 10 breloków zbli?eniowych.
– mo?liwo?? u?ywania do 10240 breloków zbli?eniowych (dost?pne z poziomu komputera)
– Akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków przypisanych do danego lokalu (mo?liwo??
wy??czenia funkcji z poziomu komputera)
– obs?uga wielu modu?ów rozszerze? zwi?kszaj?ca funkcjonalno?? systemu
– automatyka domowa. sterowanie urz?dzeniami zewn?trznymi np. bram? wjazdow?, o?wietleniem, roletami
(wymagany opcjonalny modu? PRO-I/O pod??czony do magistrali systemu)
– mo?liwo?? pod??czenia wielu odbiorników dzwonk?w/cych jednocze?nie
– detekcja obecno?ci odbiornika (Panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)
– mo?liwo?? pod??czenia elektrozaczepów o?Twiega typu
– wyj?cia do pod??czenia bezpo?rednio elektrozaczepu
– mo?liwo?? sterowania zwor? elektromagnetycznr?
– mo?liwo?? zasilania wyj?cia do pod??czenia elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC)
– mo?liwo?? pod??czenia zewn?trznego przycisku otwierania
– opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi. elektrozaczep pod??czamy do opcjonalnego modu?u PRO-I/O (etyki
przeka?nik/a, a panel zo??cza otwieranie poprzez magistral? systemu.
– darmowe oprogramowanie dost?pne na stronie www.wsparcie.acco.com.pl
– mo?liwo?? pod??czenia w lokalu dodatkowego uni?kalnia akustycznego lub ?wietlnego, sygnalizu?cego dzwonienie
(wymagany opcjonalny modu? PRO-I/O pod??czony do magistrali systemu)
– mo?liwo?? pod??czenia kamer IP (wymagany opcjonalny modu? PRO-VIDEO-SWI2-60 (G3) kompatybilnych PRO, PRO-A (COMO)
– pod??czenie w jednym systemie dwóch paneli: 1 x master i 1 x slave (wymagany opcjonalny modu? PRO-VIDEO-SWI2-60 (G3))
– mo?liwo?? pod??czenia dodatkowo w systemie 4 kamer zewn?trznych (wymagany opcjonalny modu? PRO-VIDEO-SWI2-60 (G3) dla ka?dej dodatkowej kamery)
– dodawanie i usuwanie breloków zbli?eniowych za pomoc? breloka „master”
– programowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany opcjonalny interfejs komputerowy PRO-USB)
– kompatybilne z wczo?niejszymi generacjami systemu PRO
– indywidualny numer ka?dego urz?dzenia: DevID
– wyszukiwanie wszystkich urz?dze? w systemie
– indywidualne lub grupowe zarz?dzanie urz?dzeniami
– mo?liwo?? zarz?dzania urz?dzeniami i aktualizacji w dziel?ej?cym systemie
– jedno oprogramowanie do obs?ugi wszystkich urz?dze?: PRO 3 Manager
– mo?liwo?? zamówienia dodatkowej kr/tcuj scuffady, przeznaczonej do p?ytszych murków: COMO-PRO-POST-INBOX-SHORT, zakres regulacji od 203 do 290 mm