Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:01

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/skrzynka-przeciwprzepieciowa-signal-zpz-12-p-26549.html



Skrzynka przeciwprzepięciowa SIGNAL ZPZ-12

Cena brutto	**704,62 zł**
Cena netto	**572,86 zł**
Numer katalogowy	**29495**
Kod producenta	**R48612**
Producent	**Brak**

Opis produktu

ZPZ-12 Zespół przelotowy 12 zabezpieczeń przeciwprzepięciowych Signal został zaprojektowany w celu zapewnienia kompleksowej ochrony zbiorczej instalacji telewizyjnej, w szczególności instalacji multiswitchowej. Pozwala na zabezpieczenie systemu odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej przed skutkami przepięć oraz napięć wyindukowanych w przewodach na skutek wyładowań atmosferycznych.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289 2013.02.23): "Instalacje antenowe wychodzące ponad dach oraz dłuższe ciągi instalacji antenowych w budynkach (przekraczające 10 m) powinny być chronione ochronnikami zabezpieczającymi od przepięć od wyładowań bezpośrednich i pośrednich."

Skrzynka wyposażona została w 12 ochronników pozwalających na zabezpieczenie:

- 2 multiswitchowych torów satelitarnych (w sumie 8 przewodów - po 4 pary polaryzacja-pasmo dla każdego z satelitów),
- 2 torów radiowych (FM, DAB),
- 2 torów telewizji naziemnej DVB-T (UHF1, UHF2).

Cechy wyróżniające:

- 12 ochronników pozwalających na zabezpieczenie 12 torów sygnałowych,
- skrzynka wewnętrzna / zewnętrzna wykonana ze stopu aluminium PA 11, malowana lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035,
- drzwiczki uszczelnione, uziemione, mocowane na dwóch zawiasach, zamykane na zamek bębenkowy,
- montaż na ścianie,
- otwory z dławnicami pozwalające na łatwe wprowadzenie oraz wyprowadzenie przewodów,
- zacisk uziemiający fi 6 z kabel oczkiem,
- opakowanie karton.

Przewody wyprowadzone ze skrzynki należy podłączyć do pierwszych elementów aktywnych w instalacji (wzmacniacze magistrali multiswitchowej, wzmacniacze TV naziemnej, itp.). Konieczne jest uziemienie skrzynki wg obowiązujących przepisów.

Skrzynka zaprojektowana została w taki sposób, aby umożliwić łatwe prowadzenie kabli oraz stosowanie wszystkich typów złącz. Do połączenia anten z ochronnikami zaleca się stosowanie przewodu Triset-113 PE oraz złącz F 113 MASTER ; w

magistrali kablowej, w przypadku dużych odległości zaleca się stosowanie kabli magistralnych, np. Triset-11 PE oraz złącz F MASTER 11 .

Dane techniczne

Rodzaj towaru			Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Przeznaczenie			Instalacje zbiorcze
Marka			Signal
Nazwa			ZPZ-12
Liczba ochronników			12
Montaż			Na ścianie, 4 otwory fi 5,6 mm 234/180
Sposób prowadzenia przewodów			Przelotowy
Montaż na zewnątrz / wewnątrz			Tak / Tak
Ilość otworów wejściowych			12
Ilość otworów wyjściowych			12
Średnica otworów wej./wyj.		mm	16,5
Dławnice	ilość	szt.	24
	materiał		Elastomer termoplastyczny TPE
	średnica przewodu	mm	5 - 11
Materiał skrzynki			Stop aluminium PA 11
Rodzaj wykończenia			Lakier RAL 7035
Drzwiczki			Uziemione, kauczukowa uszczelka w korpusie, dwa zawiasy, zamek bębenkowy na klucz
Zacisk uziemiający skrzynki			Tak, fi 6 mm, kabel oczko
Wymiary skrzynki		mm	305x250x110
Masa		kg	2
Informacje n/t ochronników			
Pasmo pracy		MHz	5 - 2400
Wejście			Gniazdo F
Wyjście			Gniazdo F
Tłumienie wtrąceniowe		dB	Typowe 0,8 dla 1GHz, Typowe 1,2 dla 2GHz
Dopasowanie		dB	Typowe 12
Maksymalny prąd		kA	8 dla 8/20 µs
Impedancja		Ω	75
Przejście stałoprądowe			Tak
Napięcie przebicia DC przy 100 V/s		V	230+/-42
Współczynnik ekranowania		dB	> 90 (EN 50083-2/A1, klasa A)
Poziom ochrony przy 1 kV/µs		V	≤ 800