Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sterownik-radiowy-2-kanalowy-nw2-fx-p-27973.html



Sterownik radiowy 2-kanałowy NW2_FX

Cena brutto	**228,90 zł**
Cena netto	**186,10 zł**
Numer katalogowy	**31081**
Kod producenta	**NW2_FX**
Producent	**Brak**

Opis produktu

PROXIMA NW2 to dwukanałowy odbiornik, zasilany napięciem od 12 do 24V AC/DC. NW2 posiada pamięć do 999 pilotów (pamięć pilotów zależna od wybranego systemu wiodącego). Współpracuje zmiennokodowo z pilotami z wybraną drogą radiową (należy ją wskazać przy zakupie) + z pilotami z układem HCS 433,92 MHz (analiza części stałej kodu pilota). Sterownik umożliwia obsługę urządzeń elektrycznych za pomocą pilotów. Zdecydowana większość sterowników marki PROXIMA jest uniwersalna, co oznacza, że jednocześnie współpracuje z pilotami różnych producentów. Sprawdź piloty oparte o układ HCS.

Współpracuje zmiennokodowo z pilotami z wybraną drogą radiową (należy ją wskazać przy zakupie) + z pilotami z układem HCS 433,92 MHz (analiza części stałej kodu pilota).
Odbiornik superheterodynowy (zasięg do 200 metrów).
Tryby pracy kanałów: monostabilny (1 - 999 s), bistabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz).
Można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz 2 przyciski i 1 kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego (zapobiega przypadkowemu wciśnięciu).
Prosty montaż z wykorzystaniem opaski zaciskowej.
Sterownik akustycznie potwierdza odebranie sygnału pilota - inaczej dla zmiennokodowego systemu i inaczej dla niesystemowego z HCSem.
zarejestrowanym pilotem systemowym, można akustycznie odczytać liczbę zaprogramowanych pilotów oraz zdalnie sklonować pilota.

Zasilanie: 12-24V AC/DC
Pobór prądu: 15mA
Wyjścia: 2 kanały / 24V-1A przekaźnik NO/NC
Pamięć pilotów: do 999 pilotów (pamięć pilotów zależna od wybranego systemu wiodącego)
Tryby kanałów: monostabilny (1 - 999 s), bistabilny, TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary: 37 x 41 x 15 mm (otwór na opaskę zaciskową)
Waga: 23 g