Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sterownik-radiowy-rsw-004sh-odbiornik-p-6736.html



Sterownik radiowy RSW-004/SH odbiornik

Cena brutto	**134,07 zł**
Cena netto	**109,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**07054**
Producent	**Gorke**

Opis produktu

4-kanałowy odbiornik typ RSW - 004 SH wersja superheterodyna

- współpracy z główną przewodową centralą alarmową
- praca jako samodzielna centrala alarmowa
- 4 kanały
- pamięć 99 w tym do 20 czujek

- obsługa bezprzewodowych czujek typ CRB oraz dowolnych pilotów typ: PUK, RNB, NRP
- wyjście S (sygnalizacja uzbrojenia/rozbrojenia) typu otwarty kolektor
- 4 niezależne wyjścia przekaźnikowe o dowolnym przemaczeniu
- wyjście przekaźnikowe **SAB/AL** – sygnalizacja sabotażu czujek lub w trybie pracy samodzielnej sterowanie zewnętrznym sygnalizatorem
- wyjście przekaźnikowe **BAT** – sygnalizacja słabej baterii czujek
- wejście **UZB** – uzbrajanie centrali wejściem zewnętrznym – z centrali głównej lub zewnętrznego szyfratora
- każdy kanał może obsłużyć pięć czujek, albo klawisze pilotów w ilości ograniczonej przez maksymalną sumaryczną liczbę urządzeń (99)
- pamięć stanu uzbrojenia w przypadku zaniku zasilania
- **rodzaj modułu odbiorczego superheterodynowy**
- czułość -100 dla SR (-115 dla SH) dBm
- częstotliwość 433,92 MHz
- tranamisja radiowa kod zmienny KeeLoq® firmy Microchip Technology
- napięcie zasilania:
    - znamionowe 12 V DC
    - maksymalne 10-15 V DC
- pobór prądu:
    - spoczynkowy 40 mA
    - maksymalny 100 dla SR (120 dla SH) mA
- obciążalność:
    - wyjście przekaźnikowe 1A/ 30 V DC
    - wyjście sygnalizacyjne S 500 mA
    - wyjście sabotażu 1A/ 30 V DC
- ilość przekaźników 6 w tym 4 kanał, 1 słaba bateria, 1 sabotaż
- tryb pracy przekaźnika mono lub bistabilny
- zakres czasu trybu mono ~0,2s-109min
- temperat. zakres pracy od 0 do +40 °C
- antena wyprowadzenie na zacisk
- wymiar (mm) 99*62*29
- współpraca czujki i dowolny nadajnik GE
- **zasięgi pracy (m)* 200 – 1000**
- **gwarancja: 24 miesiące**

Rys.1 Widok RSW-004

Rys.2 Przykładowy schemat połączeń