Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:32

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sterownik-radiowy-st100hs-het-2-piloty-breloki-p-6266.html



Sterownik radiowy ST100HS-het + 2 piloty breloki

Cena brutto	**207,99 zł**
Cena netto	**169,10 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**06560**
Producent	**Elmes**

Opis produktu

Radiowy sterownik do rolet i bram ST100HS

Sterownik przeznaczony jest do zdalnego sterowania roletą okienną, rolowaną bramą garażową oraz innymi urządzeniami, w których stosuje się bezkomutatorowy silnik prądu zmiennego (zaleca się stosowanie silników z wyłącznikami krańcowymi np. firmy SOMFY). Sterownik ma zaciski do podłączenia napięcia zasilania sieciowego 230VAC, silnika 230VAC, lampy ostrzegawczej, wyłączników ściennych oraz sygnału z fotokomórki. Posiada następujące funkcje użytkowe:

- współpraca z 1, 2 albo 3 przyciskami pilota,
- sterowanie zewnętrzną lampą pełniącą funkcję ostrzegawczą albo oświetleniową,
- automatyczne zamykanie po upływie zaprogramowanego czasu PAUZY (1sek do 4min),
- automatyczne otwarcie rolety/bramy po zadziałaniu fotokomórki w czasie zamykania,
- przedłużenie czasu PAUZY, gdy zadziała fotokomórka.

Istnieje możliwość zamówienia specjalnej wersji tego sterownika z tzw. podtrzymaniem zamykania ST100H-pz. Po całkowitym zamknięciu rolety na wyjściu zamykania silnika jest stale podawana faza. Uniemożliwia to ręczne otwarcie rolety, bo po podniesieniu rolety silnik natychmiast ją domyka. Dostępne wersje sterownika: ST100H, ST200H, ST100H-pz, ST200H-pz.

Specyfikacja techniczna

- odbiornik 433,92MHz (superheterodyna)
- pamięć pilotów: 12 (opcja 112)
- zasilanie sterownika: 230VAC, 2VA
- wyjścia silnika: przekaźnikowe, 2 x NO, maks. 16A/250VAC
- wyjście na lampę: maks. 5A/250VAC
- wejście na fotokomórkę typu NC (normalnie zwarta)
- czas podtrzymania wyjść przekaźnikowych: 1 s do 4 min, wspólny dla zamykania i otwierania
- czas PAUZY: 1 s do 4 min;
- wymiary zewnętrzne (dł/szer/wys) 87/87/39mm