Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-glosowy-sg-wgw2-wewn-p-26364.html



Sygnalizator głosowy SG-Wgw2 wewn.

Cena brutto	**355,46 zł**
Cena netto	**288,99 zł**
Numer katalogowy	**29294**
Kod producenta	**SG-Wgw2**
Producent	**W2**

Opis produktu

Sygnalizator SG-Wgw2 jest uniwersalnym, programowalnym, wewn?trznym sygnalizatorem akustycznym z mo?liwo?ci? wgrania w?asnego komunikatu s?ownego. Mo?e by? stosowany w wielu obszarach wymagaj?cych niestandardowego wzoru d?wi?ku (sekwencji alarmowej) np.:

- systemach sygnalizacji w?amania,
- systemach automatyki,
- obiektach technicznych,
- sklepach (sygnalizator zapowiadaj?cy wyzwalany np. detektorem ruchu).

Sygnalizator SG-Wgw2 sk?ada si? z dwóch cz??ci, z których pierwsza jest w?a?ciwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Zawiera ona wyprowadzenia do pod??czenia napi?cia zasilania, synchronizacji, potencjometr oraz gniazdo microUSB. Druga cz?? – podstawa jest elementem mocuj?cym sygnalizator do sufitu lub ?ciany.

Sygnalizator odtwarza pliki *.mp3. Wybór odtwarzanego pliku polega na podaniu zasilania na odpowiednie z??cza sygnalizatora (+1, +2, TRIG), albo w zale?no?ci od trybu pracy komunikaty odtwarzane s? sekwencyjnie lub w kolejno?ci losowej. Pliki z komunikatami do odtworzenia zawsze musz? nosi? nazwy K1.mp3, K2.mp3 … K6.mp3. Je?li plik konfiguracyjny nie zawiera opisu sekwencji dla danego stanu wej??, sygnalizator podejmie próbê? odtworzenia pliku *.mp3 którego nazwa odpowiada wybranemu stanowi wej??. Je?li sekwencja zosta?a zdefiniowana rozpocznie si? odtwarzanie zgodnie z opisem zawartym w pliku konfiguracyjnym.

Sygnalizator g?osowy SG-Wgw2 oferuje u?ytkownikowi mo?liwo?? odtwarzania do sze?ciu komunikatów s?ownych (w zale?no?ci od konfiguracji) wraz z akustycznym sygna?em ostrzegawczym (1 z 33 wzorów). Programowanie sekwencji odbywa si? niezale?nie. U?ytkownik ma mo?liwo?? zdefiniowania: wzoru akustycznego sygna?u ostrzegawczego, pauzy 1, komunikatu g?osowego, pauzy 2.

Dodatkowo u?ytkownik ma do dyspozycji wej?cie TRIG (aktywne po podaniu napi?cia zasilania). W zale?no?ci od konfiguracji mo?e ono pracowa? jako wej?cie: wyzwalaj?ce komunikat, wyciszaj?ce komunikat lub dodatkowe wej?cie adresowe. W przypadku liczby komunikatów od 1 do 3 wej?cie TRIG mo?e pracowa? jako wej?cie wyzwalaj?ce lub wyciszaj?ce, natomiast w przypadku sze?ciu komunikatów wej?cie TRIG pracuje jako dodatkowe wej?cie adresowe. Wykorzystanie wej?cia TRIG jako wej?cia wyciszaj?cego, stan aktywny na wej?ciu (chwilowe lub ci?g?e zwarcie do napi?cia zasilania) wycisza sygnalizator jak równie? ca?? sie? pod??czon? do niego.

Typ sygnalizatora	–	g?osowy
Napi?cie zasilania	V DC	10,5-32,5
Pobór pr?du w stanie spoczynku	mA	<60**
Pobór pr?du w stanie alarmowania	mA	<240*
Pobór mocy w stanie alarmowania	W	<5,76*
Poziom d?wi?ku	dB	>90*
Kategoria obszaru pokrycia	–	nie dotyczy
Typ ?rodowiskowy	–	wewn?trzny
Temperatura pracy	°C	-10 ÷ +55
Stopie? ochrony (kod IP)	–	IP31C
Stopie? ochrony (kod IK)	–	nie dotyczy
Max. przekrój przewodu	mm2	≤ 2,5
Wymiary	mm	Ø 114×76
Masa	g	~335

* dotyczy Uz=24V DC, f=1kHz sinus
**dotyczy Uz=8V DC