Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-optyczny-so-pd11-p-7142.html



Sygnalizator optyczny SO-Pd11

Cena brutto	**129,15 zł**
Cena netto	**105,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**07497**
Producent	**W2**

Opis produktu

Sygnalizator optyczny SO Pd11

przeznaczenie:
sygnalizacja optyczna w systemach sygnalizacji pożaru
montaż w pomieszczeniach zamkniętych
źródło światła: zespół diod LED umieszczony w odbłyśniku
napięcie zasilania: 24V DC
szczelność obudowy: IP 53D
wymiary: Ø115 x 63mm
kolor: czerwony (opcjonalnie pomarańczowy)

pobór prądu w stanie spoczynku: 0mA
pobór prądu w stanie działania: <60mA

Sygnalizator optyczny SO-Pd11 przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej zespołem diod LED w systemach sygnalizacji pożaru. Sygnalizator należy montować w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie składa się z dwóch podstawowych części, z których pierwsza jest właściwym sygnalizatorem w obudowie wykonanej z niepalnego tworzywa ABS. Zawiera ona wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania i piny umożliwiające wybranie jednej z trzech różnych częstotliwości błysków lub możliwość włączenia światła ciągłego. Druga część - gniazdo jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych lub poprzez puszkę PIP-3A.

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Rys.1 Schemat składania i rozkładania sygnalizatora.

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie wypusty oznaczone czarnym kolorem, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność widoczna na rys.1).

Rys.2 Schemat podłączenia sygnalizatora.