

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/szafa-fttx-stojaca-zewn-rsz-160-18-14-24j-p-26912.html>

Szafa FTTx stojąca zewn. RSZ-160/18/14 24J

Cena brutto	760,29 zł
Cena netto	618,12 zł
Numer katalogowy	29902
Kod producenta	RSZ-160/18/14 24J
Producent	Brak

Opis produktu

Szafka zewnętrzna RSZ-160/18/14 - 24J, przeznaczona dla sieci FTTh, gdzie prosta budowa pozwala na dowolną aranżację włókien światłowodowych. Szafka jest wykonana z blachy stalowej w kolorze jasnoszarym o grubej strukturze, cechuje się odpornością na korozję.

- Korpus, pomalowany proszkowo, został wykonany z blachy z powłoką Magnelis® gr. 1,5mm.
- Postument wykonany z blachy z powłoką Magnelis® gr.1,5 mm przewidziano do montażu poprzez wkopanie w ziemię na głębokość 60cm.
- Elementy szafki łączone za pomocą technologii klinczowania, co zapewnia ciągłość powłoki ochronnej.
- Górna część szafki posiada szczelność IP65 uzyskaną dzięki oddzieleniu jej od dolnej części wkładką uszczelniającą, montowaną po ułożeniu światłowodów.
- Całkowicie demontowane drzwi z wylaną uszczelką poliuretanową, zamykane na 1 hermetyczny zamek bębnekowy (dedykowany kod klucza).
- W górnej części szafki dwie specjalnie wyprofilowane wkładki przeznaczone do montażu elementów sieci optycznej takich jak adaptery i tacki spawów.
- Wkładka w części operatorskiej o pojemności 2J (2 otwory pod adaptery SC Simplex) oraz kliencka o pojemności 24J (24 otworów pod adaptery SC Simplex).
- Wkładki z możliwością uchylenia lub całkowitego demontażu pozwalają na wygodną pracę.
- Uchwyt do montażu wkładek znajdujące się na tylnej ścianie, pełni również rolę uchwytu na zwoje kabla/peszla.
- Cześć naziemna szafy po osadzeniu postumentu to ok. 100 cm.
- Gwarancja 5 lat na zabezpieczenie antykorozyjne.
- W zestawie znajduje się płyta kotwicząca wsuwana w specjalne otwory postumentu, która zapewnia lepsze zakotwienie.
- Jeżeli szafka ma stać samodzielnie, zalecane jest zalanie min. 10 cm betonem. W przypadku ustawienia przy murze, płocie, słupie nie jest to konieczne.

Uwaga! Akcesoria światłowodowe przedstawione na zdjęciach nie są częścią zestawu.