Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/tuner-dvb-t2-blow-7000fhd-h-265-hevc-mini-p-24068.html



Tuner DVB-T2 Blow 7000FHD H.265 HEVC mini

Cena brutto	**171,41 zł**
Cena netto	**139,36 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26620**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Nowoczesny tuner telewizji naziemnej w wersji MINI. Jego niewielkie wymiary sprawiają, że nie zajmuje on dodatkowego miejsca oraz może zostać zainstalowany w niewidocznym miejscu z tyłu telewizora. W zestawie znajduje się również wyświetlacz, który podnosi komfort użytkowania.

Gotowy na nowy standard
Już niebawem w Polsce aby móc oglądać telewizję naziemną będziemy musieli wyposażyć się w dekoder, który obsługuje kodek HEVC H.265, nasz dekoder jest w pełni przystosowany i przygotowany do nowego standardu telewizji naziemnej, urządzenie obsługuje również aktualnie obowiązujący standard DVB-T.

Jeszcze lepsza jakość

Tuner przystosowany jest do pracy w najnowszej technologii DVB-T2 oznacza to, że będziemy mogli cieszyć się jeszcze lepszą jakością obraz i dźwięku. Dodatkowo nowa technologia sprawia, że sieć telewizyjna będzie bardziej odporna na wszelkie zakłócenia.

Funkcje:

- Funkcja TIMESHIFT – Zatrzymywanie i przewijanie obrazu

- Funkcja PVR z programowaniem nagrań

- Dekoder może łączyć się z Internetem przez wifi po podłączeniu adaptera WiFi

- Standard HDMI umożliwia podłączenie praktycznie każdego telewizora

- Gniazdo USB do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci

- Obsługa cyfrowego sposobu kompresji audio Dolby Digital Plus

- Obsługuje teletekst, napisy oraz elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

- Może pełnić funkcję odtwarzacza multimedialnego (filmy, muzyka, zdjęcia)

- Ma do wyboru wiele języków w tym Polski

- Zarządzanie listą programów

- Lista ulubionych kanałów

Specyfikacja:

- Standard: DVB-T, DVB-T2, H.264,H.265 HEVC

- Obsługiwane formaty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV

- Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

- Zakres częstotliwości VHF: 177-226.5 MHz

- Zakres częstotliwości UHF: 474-866 MHz

- Kodeki: MPEG-1 (layer III), MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264, WMA, AC3, AAC, Dolby Digital Plus, H.265 HEVC

- Rozdzielczość obrazu: 1080p/1080i/720p/576i/480p/480i

- Format obrazu: 4:3 lub 16:9

- Napięcie zasilania: USB 5V DC

- Maksymalny pobór mocy: <7.5W

- Gniazda wejścia/wyjścia: HDMI, miniUSB, microUSB
- Zasilanie pilota: 2x bateria AAA (brak w zestawie)

- Wymiary: 78x28x14mm

Zestaw zawiera:
- Tuner BLOW 7000FHD MINI
- Wyświetlacz z odbiornikiem IR
- Pilot
- Przedłużkę HDMI

- Kabel USB
- Adapter antenowym,
- Taśmę dwustronną (do montażu wyświetlacza na obudowie TV)

PROGRAMOWANIE DODATKOWYCH PRZYCISKÓW PILOTA

Pilot posiada możliwość zaprogramowania 4 przycisków: TV/AV, VOL-,VOL+,POWER.

W celu zaprogramowania przycisków należy:

1. Przytrzymać przycisk „SET” przez 3 sekundy, aż czerwona lampka znajdująca się w przycisku power, zaświeci się światłem ciągłym.

2 .Krótko nacisnąć przycisk, który ma być programowany, czerwona lampka zacznie migać.

Nakierować piloty na siebie i wcisnąć przycisk którego funkcja ma być skopiowana do pilota.

3. Lampka na pilocie zamiga, następnie zaświeci się światłem ciągłym. Znaczy to, że pilot przyjął funkcję i jest gotowy do programowania następnych przycisków.

4. W celu zaprogramowania następnego przycisku, należy powtórzyć operację od punktu numer 2.

5. W celu zakończenia programowania przycisków pilota należy nacisnąć przycisk „SET”, lampka zgaśnie a pilot przełączy się z trybu nauki do trybu pracy normalnej.