
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-catv-axing-bvs-20-69-38db-p-3868.html



Wzmacniacz CATV Axing BVS 20-69 38dB

Cena brutto	**615,00 zł**
Cena netto	**500,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**03995**

Opis produktu

Wzmacniacz budynkowy AXING BVS 20-00

widok wzmacniacza w środku

widok wzmacniacza z zewnątrz

- *wzmacniacz pracuje do 1000MHz*
- *KBW klasa 1C*
- *możliwość implementacji modułu kanału zwrotnego*
- *ustawianie tłumienia i equalizacji za pomocą AXING switchy PCB*
- *ustawianie międzystopniowego tłumienia i nachylenia charakterystyki za pomocą jumperów*
- *odlewana obudowa*
- *złącza testowe na wejściu i wyjściu*

Wzmacniacz przeznaczony dla telewizji kablowych. Niewątpliwą zaletą wzmacniacza jest praca do 1GHz, zatem może pracować w systemach, w których stosuje się dosył internetu na częstotliowściach 862-1000MHz.
Regulacja wzmacniacza odbywa się za pomoca switchy i jumperów, co jest zdecydowanie bardziej stabine niż regulacja na elementach obrotowych.
Do wzmacniacza można zamontować moduł kanału zwrotnego BZU 20-65 Axing, pracujący w zakresie 5...65MHz.

Dane techniczne:

Nazwa sprzętu	Wzmacniacz budynkowy AXING BVS 20-00	
Symbol towaru	W1614	
EMC	Zgodnyz EN 50083-2	
Zakres częstotliwości pracy kanału dosyłowego	MHz	85...1006
Wzmocnienie	dB	36
Regulacja tłumienia z krokiem 1dB	dB	15
Regulacja nachylenia charakterystyki z krokiem 1dB	dB	15
Tłumienie odbić	dB	>18 (-1,5dB/oct)

Współczynnik szumów kanłu dosyłowego	dB	<=6,5
Maksymalny poziom wyjściowy CSO/CTB CENELEC Raster f=862MHz, 41/42k, 60dB IMA	dBuV	107
Porty testowe we/wy	dB	-20+/-2,5
Zasilanie przełączane	V/Hz	80...250VAC/47...63Hz
Moc (bez kanału zwrotnego)	W	8
Złącza		F
Wymiary	mm	195x90x55
Klasa szczelności		IP54