

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-5-strefowy-pa-1120-120w-rms-p-28906.html>

Wzmacniacz miksujący 5-strefowy PA-1120 120W RMS



Cena brutto	4 290,73 zł
Cena netto	3 488,40 zł
Numer katalogowy	32100
Kod producenta	PA-1120
Producent	Brak

Opis produktu

5-strefowy wzmacniacz miksujący PA, mono

1 x 120WRMS

5 stref, sterowanych osobno

Gong, dźwięk ciągły i alarmowy, automatyczne wyciszenie; do wyboru gong 2 lub 4-tonowy

Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowy wskaźnik poziomu, sterowany temp. wentylator

Możliwość zamontowania różnych modułów audio

Zasilanie phantom 17V dla mikrofonów elektretowych

Złącza dla mikrofonu strefowego PA-1120RC oraz mikrofonów push-to-talk PA-4000PTT lub PA-4300PTT (dostępne jako wyposaż. dodatk.)

Automatyczne komunikaty alarmowe z modułu PA-1120DMT (dostępny jako wyposaż. dodatk.)

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Zdejmowane uchwyty montażowe

specyfikacja	
Moc szczytowa (peak)	170 W
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	120 W
Kanały wejściowe	5
strefy	5
Wejścia	2.5mV/5kΩ, 0.3V/5kΩ (mic/line), 0.3V/15kΩ (line), 0.775V/10kΩ (przedwzmacniacz)
Pasma przenoszenia	55-16 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
stosunek S/N	> 70dBA (mic), > 80dBA (line)
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	17V
Zasilanie	230V~/50Hz/340VA, 24V DC/15A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie	340 VA

Pracuje	
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 15 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	182 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	352 mm
Wysokość (U)	3
Waga	13 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (wejścia mic/line), 2 x RCA L/R (wejścia line), 2 x RJ45 (mikr. push-to-talk), terminale śrubowe (telefon), 1 x 6.3mm (przedwzmacniacz), 1 x 6.3mm (zewnątrzny wzmacniacz), 1 x RCA L/R (rec), terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.48 x 0.22 x 0.54 m
Waga brutto	16.5 kg
Waga netto	14.52 kg
Waga netto	14.52 kg