

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zamek-elektroniczny-z-396-eh-uniwersalny-do-mebli-p-11292.html>



Zamek elektroniczny Z-396 EHT uniwersalny do mebli

Cena brutto	238,05 zł
Cena netto	193,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12069
Producent	IronLogic

Opis produktu

Zalety:

- + Niska cena
- + Montaż na drewnianych meblach
- + Montaż na meblach metalowych
- + Niskie zużycie energii (10000 otwarć lub 2,5 roku czuwania, przy zastosowaniu baterii alkalicznych 1500mAh)
- + Łatwy w instalacji i konfiguracji
- + 5 trybów pracy
- + Samodzielna praca lub z oprogramowaniem Lock's Manager i z adapterem RF1996 zamka

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 125 kHz
 Praca z kartami / bransoletkami / brelokami EM-Marine, TEMIC, HID PROX II
 Liczbę standardowych kluczy / kart (max): 24szt.
 Liczbę kluczy / kart master (max): 7 szt
 Wbudowana nieulotna pamięć (EEPROM)
 Zasięg odczytu: 2~4 cm
 Pobór prądu: 30mA (czuwanie)
 Dźwięk / wskaźnik świetlny: brzęczyk, dwukolorowa dioda LED
 Temperatura pracy: + 5 ° C do + 40 ° C
 Materiał obudowy: metal, tworzywo ABS
 Kolor: srebrny matowy
 Rozmiar jednostki zewnętrznej (mm): 72h43h21
 Wymiary jednostki wewnętrznej (mm): 145x64x22
 Montaż: Śrubowy

ZASTOSOWANIE:

Elektroniczna blokada Z-396 EHT - to czytnik zbliżeniowy połączeniu z niezależnym kontrolerem i elektromechanicznym zamkiem. Zamek jest zasilany przez 4 baterie AA. Kompaktowe wymiary, wbudowany zegar, duży wybór trybów pracy, łatwość montażu, programowania i konserwacji. Istnieje specjalny adapter otwarcia w przypadku wyładowania się baterii.

Z-396 EHT jest to idealne rozwiązanie kontroli dostępu dla różnych miejsc składowania: szafki, szatnie, meble biurowe, wyposażenie dla firm. Szczególnie szerokie zastosowanie zamków RFID jest w takich obiektach jak: salony-SPA, parki wodne, centra fitness, baseny.

Elektroniczną blokadę Z-396 EHT można zainstalować, jako podmiot autonomiczny lub może być zintegrowany z istniejącym systemem kontroli dostępu poprzez identyfikator lub za pośrednictwem SDK dla Lock Manager i może być częścią zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w obiekcie.

Dostępny są stojaki ekspozycyjne dla zamków Z-395/396, które pozwolą Ci pokazać pracę i atrakcyjny wygląd zamków w otoczeniu Twojego klienta.

RÓŻNE TRYBY PRACY:

Tryb "Fitness" - pozwala powiązać konkretny klucz do zamka. Każdy klucz może zamknąć / otworzyć dowolną wolną szafkę.

Tryb "Logika" - pozwala powiązać konkretny klucz do zamka. Każdy klucz może zamknąć / otworzyć dowolną wolną szafkę. Zapisywanie numeru rekordów zarejestrowanych szafek, przydatne jest w przypadku, gdy użytkownik zapomniał, jaką szafkę wybrał. Karta (bransoleta) zapisuje numer szafki oraz aktualny poziom naładowania baterii. Następnie komputer systemowy przejmuje informacje o numerze karty oraz poziom naładowania baterii.

Tryb "Normal" - tradycyjny tryb, który służy tylko do blokady zamka. Zamek można otworzyć tylko kartami zapisanymi w pamięci eprom (24szt max.). Zasada działania zamka w trybie "Normal": pierwsze zbliżenie karty powoduje wysunięcie języka drugie zbliżenie schowanie języka.

Tryb "Depozyt" - tryb, emitujący logikę sejfów. Aby otworzyć zamek, trzeba zbliżyć wszystkie klucze zapisane w bazie kontrolera (24szt max.).

Tryb "Klient" - tryb może być realizowana dla konkretnego zadania. Aby to zrobić, zostały opracowane oprogramowania (firmware). Modyfikacja zamka jest możliwa dzięki adapterowi RF1996.