Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zamek-elektroniczny-z-595-eht-uniwersalny-do-mebli-p-11289.html



# Zamek elektroniczny Z-595 EHT uniwersalny do mebli

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **438,99 zł** |
| Cena netto | **356,90 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **12066** |
| Producent | **IronLogic** |

## Opis produktu

**Zalety:**
+ Niska cena
+ Montaż na drewnianych meblach (uniwersalna konstrukcja)
+ Montaż na meblach metalowych (uniwersalna konstrukcja)
+ Niskie zużycie energii
(20000 otwarć lub 2,5 roku czuwania)
+ Niesamowicie łatwy w instalacji i konfiguracji
+ 5 trybów pracy
+ Samodzielna praca lub z oprogramowaniem Lock's Manager i z adapteram RF1996 zamka

**CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**
Częstotliwość pracy: 125 kHz
Praca z kartami / bransoletkami / brelokami EM-Marine, TEMIC, HID PROX II
Liczbę standardowych kluczy / kart (max): 24szt.
Liczbę kluczy / kart master (max): 7 szt
Wbudowana nieulotna pamięć (EEPROM)
Zasięg odczytu: 2~4 cm
Pobór prądu: tylko 5mkA (czuwanie)
Dźwięk / wskaźnik świetlny: brzęczyk, dwukolorowa dioda LED
Temperatura pracy: + 5 ° C do + 40 ° C
Materiał obudowy: metal, silumin
Kolor: srebrny
Rozmiar(mm): 150x40x27
Montaż: Śruba nakrętka

**ZASTOSOWANIE:**
Elektroniczna blokada Z-595 EHT - to czytnik zbliżeniowy połączeniu z niezależnym kontrolerem i elektromechanicznym zamkiem. Zamek jest zasilany przez 1 baterie 9V . Kompaktowe wymiary, wbudowany zegar, duży wybór trybów pracy, łatwość montażu, programowania i konserwacji. Zamek posiada smukłe i eleganckie kształty. Z-595 EHT jest to idealne rozwiązanie kontroli dostępu dla różnych miejsc składowania: szafki, szatnie, meble biurowe, wyposażenie dla firm. Szczególnie szerokie zastosowanie zamków RFID jest w takich obiektach jak: salony-SPA, parki wodne, centra fitness, baseny.
Elektroniczną blokadę Z-595 EHT można zainstalować, jako podmiot autonomiczny lub może być zintegrowany z istniejącym systemem kontroli dostępu poprzez identyfikator lub za pośrednictwem SDK dla Lock Manager i może być częścią zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w obiekcie.

**RÓŻNE TRYBY PRACY:**
**Tryb "Fitness"** - pozwala powiązać konkretny klucz do zamka. Każdy klucz może zamknąć / otworzyć dowolną wolną szafkę.
**Tryb "Logika"** - pozwala powiązać konkretny klucz do zamka. Każdy klucz może zamknąć / otworzyć dowolną wolną szafkę. Zapisywanie numeru rekordów zarejestrowanych szafek, przydatne jest w przypadku, gdy użytkownik zapomniał, jaką szafkę wybrał. Karta (bransoleta) zapisuje numer szafki oraz aktualny poziom naładowania baterii. Następnie komputer systemowy przejmuje informacje o numerze karty oraz poziom naładowania baterii.
**Tryb "Normal"** - tradycyjny tryb, który służy tylko do blokady zamka. Zamek można otworzyć tylko kartami zapisanymi w pamięci eprom (24szt max.). Zasada działania zamka w trybie "Normal": pierwsze zbliżenie karty powoduje wysunięcie języka drugie zbliżenie schowanie języka.
**Tryb "Depozyt"** - tryb, emitujący logikę sejfu. Aby otworzyć zamek, trzeba zbliżyć wszystkie klucze zapisane w bazie kontrolera (24szt max.).
**Tryb "Klient"** - tryb może być realizowana dla konkretnego zadania. Aby to zrobić, zostały opracowane oprogramowania (firmware). Modyfikacja zamka jest możliwa dzięki adapterowi RF1996.