Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zamek-szyfrowy-ac-03a1-p-8156.html



Zamek szyfrowy AC-03A1

Cena brutto	**239,00 zł**
Cena netto	**194,31 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**08599**
Producent	**Eura-Tech**

Opis produktu

Zamek szyfrowy AC-03A1 jest urządzeniem, przeznaczonym do wykorzystania w systemach bezpieczeństwa. Może pracować samodzielnie, a także jako część bardziej rozbudowanego systemu. Kontrola dostępu może być realizowana za pomocą karty zbliżeniowej, kodu cyfrowego PIN lub karty i kodu jednocześnie.

Urządzenie posiada 3 wyjścia - 2 przekaźnikowe oraz 1 tranzystorowe (niskoprądowe), które mogą sterować oddzielnymi strefami (wejściami na posesję lub różnymi urządzeniami elektrycznymi). Do pierwszej strefy może być np. podłączony rygiel elektromagnetyczny otwierający furtkę, do drugiej rygiel otwierający drzwi wejściowe, do trzeciej automat bramy wjazdowej. Innym rozwiązaniem może być wykorzystanie jednej strefy do uzbrajania i wyłączania centrali alarmowej, zaś drugiej strefy – do sterowania ryglem otwierającym drzwi lub furtkę. Wszystkie funkcje zamka programuje się przy użyciu klawiatury numerycznej. Po zaprogramowaniu urządzenia istnieje możliwość późniejszego sterowania 3 strefami na 4 sposoby:

a. za pomocą tylko karty zbliżeniowej,

b. za pomocą tylko indywidualnego kodu dostępu (możliwość zaprogramowania kodów o długości od 2 do 8 cyfr),

c. za pomocą karty zbliżeniowej oraz dodatkowego kodu dostępu PIN,

d. za pomocą karty zbliżeniowej oraz wspólnego kodu dostępu PIN.

Dodatkowo urządzenie wyposażono w:

- port komunikacyjny standardu Wiegand, umożliwiający użycie zamka w bardziej rozbudowanych systemach kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy w zakładach, itp.,

- dodatkowe wyjścia tranzystorowe realizujące różne użyteczne funkcje,

- specjalne wejścia i wyjścia do podłączenia dodatkowych urządzeń (alarm, przycisk opuszczania posesji, magnetyczny czujnik otwartych drzwi, podłączenie drugiego zamka),

- wyjście do podłączenia dzwonka.

Zamek AC-03A1 przeznaczony jest do montażu natynkowego. Zamknięty jest w hermetycznej obudowie, co pozwala na zainstalowanie go praktycznie w każdym dowolnym miejscu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Jest całkowicie odporny na działanie opadów atmosferycznych. Specjalny włącznik antysabotażowy „Tamper Switch” oraz specjalne wyjście alarmowe umożliwiają podłączenie zamka do zewnętrznego systemu alarmowego.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	75 mA
Pobór prądu podczas pracy	140 mA (gdy 3 wyjścia aktywne)
Max. obciążenie styków przekaźnika	24V DC/ 5A
Czas aktywacji rygla	1...99999 sek. (programowany z klawiatury)
Przeznaczenie do drzwi	wszystkich
Pojemność systemu	1200 użytkowników
Ilość wyjść przekaźnikowych	3
Zasięg odczytu RF ID	do 10 cm
Dostępne tryby pracy	1-użytkownikowy, wielo-użytkownikowy
Wymiary - wysokość	129 mm
Wymiary - szerokość	84 mm
Wymiary - głębokość	41 mm
Współczynnik ochrony obudowy	IP55
Temperaturowy zakres pracy	-20ºC...+70ºC
Funkcje dodatkowe	funkcja karty zbliżeniowej, wyjście Wiegand
Masa netto	0,23 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	125 mm
Wymiary opakowania - szerokość	180 mm
Wymiary opakowania - głębokość	60 mm