

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-psbsof2024-27-6v-2a-p-9456.html>



Zasilacz buforowy impulsowy PSBSOF2024 27,6V 2A

Cena brutto	215,25 zł
Cena netto	175,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09984
Producent	Pulsar

Opis produktu

Cechy produktu

- bezprzerwowe zasilanie DC 27,6V/2A
- napięcie zasilania AC 230V
- wysoka sprawność 78%
- niski poziom tętnień napięcia
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- prąd ładowania akumulatora 0,2A/0,5A przełączany zworką
- przycisk START załączenia akumulatora
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarcieniem i odwrotnym podłączeniem
- sygnalizacja optyczna LED
- wyjście techniczne EPS zaniku sieci 230V - typu OC
- wyjście techniczne PSU awarii zasilacza - typu OC
- wyjście techniczne LoB niskiego napięcia akumulatora - typu OC
- opcja montażu modułu przekaźnikowego MPSBS zmieniającego wyjścia techniczne typu OC na przekaźnikowe
- regulowane czasy sygnalizacji zaniku sieci 230V AC
- zabezpieczenia:
 1. przeciwzwarceniowe SCP
 2. termiczne OHP
 3. przepięciowe
 4. przeciążeniowe OLP

Specyfikacja

Typ zasilacza:	A (EPS - External Power Source)
Zasilanie:	230V AC (-15% /10%) 50Hz
Pobór prądu:	0,42A 230V AC
Moc zasilacza:	61W
Sprawność:	78%
Napięcie wyjściowe:	22V± 27,6V DC - praca buforowa
Prąd wyjściowy:	20V± 27,6V DC - praca bateryjna
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	2A + 0,2A ładowanie akumulatorów
Napięcie tętnienia:	1,7A + 0,5A ładowanie akumulatorów
Prąd ładowania akumulatora:	24±29V DC
Zabezpieczenie przed zwarcieniem SCP:	70mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP:	0,2A lub 0,5A - przełączany zworką
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia:	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem UVP:	110-150% mocy zasilacza, ponowne uruchomienie ręczne
Wyjścia techniczne:	F 3,15A - ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy F _{BAT}
- EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC	warystory
- PSU; wyjście sygnalizujące brak napięcia DC/awarię zasilacza	U<10V (± 0,5V) - odłączenie zacisku akumulatora
	- typu OC: 50mA max.
	stan normalny: poziom L (0V),
	awaria: poziom hi-Z,
	- opóźnienie 10s/60s (+/-20%) - konfiguracja zworką T _{AC}
	- typu OC: 50mA max.



- LoB wyjście sygnalizujące niski poziom napięcia akumulatora

Optyczna sygnalizacja pracy:

Warunki pracy:

Obudowa:

Wymiary:

Waga netto/brutto:

Deklaracje:

Mocowanie:

stan normalny: poziom L (0V),
awaria: poziom hi-Z,

- typu OC, 50mA max.

stan normalny ($U_{BAT} > 11,5V$): poziom L (0V),

awaria ($U_{BAT} < 11,5V$): poziom hi-Z

Tak - diody LED

II klasa środowiskowa, $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \div 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Blacha stalowa, DC01 1mm, kolor RAL 9003

230 x 170 x 60 (LxWxH) mm (+/- 2)

2,05kg / 2,2kg

CE, RoHS

Śruby montażowe lub uchwyty na szynę DIN (PKAZ107)